Sweex USB to Serial Cable Uitleg

Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.



Hoe werkt Autokon voor Windows 15.01 met de Sweex USB TO SEBIAL CABLE

Onderwerp	Pagina
UAC Uitschakelen Windows Vista	
UAC Uitschakelen Windows 7	
Inleiding	
Belangrijk	
Software installeren Windows via CD-ROM*	
Software installeren Windows Vista en Windows 7**	
Drivers (Stuurprogramma's installeren)	
Poortinstellingen Serial	
Apparaat beheer hoe kom ik daar?	
Autokon voor Windows controle of de communicatie goed is	
ingesteld	
Problemen oplossen als de communicatie niet gelukt is	
Handige links om Uw pc of laptop up to date te houden	
Automatische driver update uitschakelen Windows Vista en	
Windows 7	
Copyright	

* software installeren via CD-ROM wordt afgeraden

** Voor Windows Vista en Windows 7 altijd via het internet

Belangrijk: je moet altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken. Doe je dit niet dan vraagt weer om de installatie of wijzigt de Compoort nummer waardoor er geen communicatie meer mogelijk is als je dit niet aanpast in Autokon voor Windows 15.1. Daarom is het handig altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken waar je de kabel insteekt.

Belangrijk: Zorg ervoor dat Uw besturingssysteem up to date is. ledere 2_e dinsdag van de maand kunt U de maandelijkse updates voor Uw besturingssysteem downloaden via Windows update. Zie ook pagina 20

Microsoft stopt per 08.04.2014 de ondersteuning van Windows XP Advies Compuclub Upgrade Uw Besturingssysteem naar Windows 7 of 8.1

Ga naar Configuratiescherm en klik op ' Gebruikersaccounts' onderstaand scherm opent



Klik op 'Gebruikersaccounts in- of uitschakelen' klik op 'doorgaan' als U om toestemming gevraagd wordt.



Verwijder het vinkje ' Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen' en klik vervolgens op OK. In het volgende venster klikt U ' Nu opnieuw opstarten'

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht daarna kiezen voor gebruikersaccounts (bovenste optie) onderstaand scherm verschijnt



Klik op Instellingen voor gebruikersaccounts wijzigen onderstaand scherm verschijnt

8		Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer – 🗖
	Selecteer wanneer Met Gebruikersaccount aan uw computer aanbi Meer informatie over de Altijd een melding v	r u meldingen over wijzigingen op uw computer wilt ontvangen beheer kunt u helpen voorkomen dat mogelijk schadelijke programma's wijzigingen rengen. e instellingen voor Gebruikersaccountbeheer veergeven
		 Geen melding weergeven wanneer: Apps proberen software te installeren of wijzigingen op de computer aan te brengen Ik wijzigingen in Windows-instellingen aanbreng
		 Niet aanbevolen.
	Nooit een melding v	weergeven

Schuif de schuif naar beneden en klik op OK

Belangrijk: Na wijzigen pc of laptop opnieuw opstarten

Voor een juiste werking van dit product raden wij U aan om deze handleiding goed door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van dit product, kijk dan op www.sweex.com onder het kopje service en support.

Om onbezorgd te kunnen genieten van de Sweex USB to Serial Cable is het belangrijk een aantal zaken in acht te nemen.

- 1. Stel de Sweex USB to Serial Cable niet bloot aan extreme temperaturen. Houdt de kabel niet in het directe zonlicht of in de nabijheid van verwarmingselementen.
- 2. Gebruik de Sweex to Serial Cable niet in extreem stoffige of vochtige omgeving.
- 3. Voorkom harde stoten of schokken aan de kabel, hierdoor zou de interne elektronica beschadigd kunnen worden.
- 4. Probeer nooit zelf het apparaat te openen dan vervalt de garantie.

Belangrijk

Installeer eerst de driver (stuurprogramma) voor dat U de Sweex USB to Serial Cable wordt aangesloten dit geld voor alle Windows besturingssystemen van Windows XP tot Windows 8.1

Software installatie Windows 98

Alvorens met de installatie te beginnen raden wij U aan om er voor te zorgen dat het besturingssysteem up to date is. Dit is eenvoudig te controleren door in Internet Explorer te kiezen voor het menu Extra en vervolgens de optie Windows update Plaats de Sweex CD-ROM in de CD-DVD speler, het autorun menu zal automatisch starten. Kies nu voor de optie Drivers Windows 98SE. 2000, XP en Vista Mocht het autorun menu niet automatisch starten, dan kan de installatie ook handmatig gestart worden. Hiervoor open je 'Deze Computer' en ga je naar: X:\DRIVER (Waarbij X de letter van Uw CD-DVD speler is. Hier staat het bestand 'setup.exe' en voer deze uit

Nadat U de driver geïnstalleerd heeft sluit de Sweex USB to Serial Cable aan op de laptop of pc. Windows zal nu de Sweex USB to Serial Cable automatische installeren

Software installatie Windows 2000 XP en Vista

Alvorens met de installatie te beginnen raden wij U aan om er voor te zorgen dat het besturingssysteem up to date is. Dit is eenvoudig te controleren door in Internet Explorer te kiezen voor het menu Extra en vervolgens de optie Windows update

Plaats de Sweex CD-ROM in de CD-DVD speler, het autorun menu zal automatisch starten. Kies nu voor de optie Drivers Windows 98SE. 2000, XP en Vista

Mocht het autorun menu niet automatisch starten, dan kan de installatie ook handmatig gestart worden. Hiervoor open je 'Deze Computer' en ga je naar: X:\DRIVER (Waarbij X de letter van Uw CD-DVD speler is. Hier staat het bestand 'setup.exe' en voer deze uit

Microsoft stopt per 08.04.2014 de ondersteuning van Windows XP Advies Compuclub Upgrade Uw Besturingssysteem naar Windows 7 of 8.1

Nadat U de driver geïnstalleerd heeft sluit de Sweex USB to Serial Cable aan op de laptop of pc. Windows zal nu de Sweex USB to Serial Cable automatische installeren De drivers (stuurprogramma's) van besturingssysteem Windows 7. Altijd via internet installeren en biet via de CD-ROM

De driver voor besturingssysteem Windows 7 zijn hier te downloaden.

Kies voor opslaan (de standaard map is Downloads) kies niet voor uitvoeren want dat werkt niet U moet als Administrator het installatie bestand uitvoeren



Klik op start en daarna op Configuratiescherm (Weergave op Categorie zetten)



EINDE ONDERSTEUNING Windows XP Per 08-04-2014 ADVIES COMPUCLUB UPGRADE NAAR WINDOWS 7 OF WINDOWS 8.1

Klik op Internet Explorer en type in Google www.sweex.com (deze website is als voorbeeld)

← → S http://www.sweexcem/nl/beeld-geluid// P * C S Beeld & Geluid	×					n×≎
sweex			Wat zoekt u ?	Q		î
Home Smart Media Notebook & PC	Beeld & Geluid •	Service & Ondersteuning	g Media			
Dradloze Speakers •						
Snel naar						v

Type CD005 en klik op vergrootglas

1. Product verschijnt 'cd005' klik hierop onderstaande webpagina verschijnt



Klik op Download en daarna onder kopje drivers & firmware staat de cd005 inf drv 98SE 2000XP Vista 7 en kies voor opslaan.

* Bovenste voor Windows XP

•••

USB	to Serial Cable	
Specificaties Video Afbeeldingen Service & Dow	miaads	
Meest gestelde vragen	Drivers & Firmware	
Geen FAQ beschikbaar		
Handleidingen	CD005_INF_DRV_98ME_2000XP_VISTA7_3264_2009808212p (172.77 KB)	
- CD005_manual_ara.pdf (113.26 KB)	- CD005_Setup_20099921 are (3.63 M5)	
CD005_manual_ces.pdf (90.58 KB)	• CD005_Setup_20110128 exe (3.64 MB)	t
CDDDE manual day off (82.35 KB)		'



Klik op start en daarna op Configuratiescherm (Weergave op Categorie zetten)



Klik op Internet Explorer en type in Google www.sweex.com (deze website is als voorbeeld)



1. Product verschijnt 'cd005' klik hierop onderstaande webpagina verschijnt



Klik op Download en daarna onder kopje drivers & firmware staat de cd005 20090921.exe en kies voor opslaan.

2		
USB	to Serial Cable	
Specificaties Video Atbeeldingen	micads	
Meest gestelde vregen		
Geen FAQ beschikbaar		
Handleidingen	CD005_INF_DRV_98ME_2000XP_V1STA7_3284_20090921 ±p (172.77 KB)	
	CD005_INF_DRV_98ME_20000FF_VISTA7_3264_20110128.ap (173.75 KB)	
CDD05_manual_ara pdf (H13.26 KB) - CDD05_manual_ess.pdf (H3.58 KB)	CD005_Setup_20000021 exe (3.63 MB)	
and the second sec	CD005_Setup_zo110128.6X8 (3.64 MB)	1

Klik hier voor de download

*

Drivers Downloaden Windows Vista en Windows 7



Klik op Computer Aan de linkerkant klik U op Downloads



In Windows Vista en Windows 7 altijd kiezen voor de optie Als administrator uitvoeren

De instelling van de Com poort kan als volgt bekeken en gewijzigd worden. Dit doet U met Apparaat beheer (in alle Windows versies)

Apparaat beheer hoe kom ik daar?



Klik op start en daarna op Configuratiescherm (Weergave op Categorie zetten)



Klik op prestatie en onderhoud





Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt

-yau commerater	Automatische upp	lates	Verbin	dingen van buitena
Algemeen	Computernaam	Har	dware	Geavanceerd
Apparaatbehe S App zijn eige	er araatbeheer geeft alle h. geïnstalleerd. Gebruik A nschappen voor een ap	ardware pparaatb paraat w	weer die o wheer als vit wijziger	p uw computer u de 1
			Appara	atbeheer
Upd Wn stuu	programma's compatible ate kunt u bepalen hoe dows Update maakt voo rprogramma's.	Window Window or het zoe	s een verl sken naar	inding met
Wn	dows Update maakt voo	or het zoe	eken naar	
н	andtekeningverificatie		Window	s Update
	elen			
Hardwareprofi Hard hard	dwareprofielen geven u Iwareconfiguraties in te s	de moge stellen er	likheid on nop te sla Hardwar	n verschillende an.

Klik op Apparaat beheer



kijk bij poorten(com & LPT) dubbelklik op poorten (com & LPT) en dubbelklik op Prolific USB to Serial Compoort onderstaand scherm verschijnt

ugemeen	Poort	instellingen	Stuurprogramma	Details	
Z	Prolific	USB-to-Seri	al Comm Port (CO№	12)	
Apparaat	type:	Poorten (CC	IM & LPT)		
Fabrikant	1	Prolific			
Locatie:		Locatie 0 (L	ISB-Serial Controlle	r)	
Appara	atstatu:				
Dit app Klik op u probl	paraat v Proble emen h	verkt correct em oplosser nebt met dit a	t. n om de probleemoj apparaat.	olosser te starten, als	
					~
			Probl	eem oplossen	
Apparaat	gebruik	2			
and an an and a second	raat de	bruiken linse	hakelen)		~

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

gemeen Poortinstellingen Stuurprogra	mma Details	
Bits per seconde	9600	~
Databits	8	~
Pariteit	Geen	~
Stopbits	1	~
Datatransportbesturing	Geen	~
Geavanceerd	Standaardinstellii	ngen herstelle

Klik op geavanceerd

FIFO-butters gebruk	ien (vereist eer	n mel 16550 co	mpatibele UAR	ŋ		OK.
Selecteer lagere inst	lelingen als us	verbindingsprob	lemen wilt verh	sipen.		Armileren
Selecteer hogere in	itelingen als u	belere prestatie	st wit.	-		Standaardnatelinge
Ontvangsituatier: Laag(1)				7 Hoog (14)	(14)	
Verzendbuller Loog (1)					(16)	

Bij COMpoortnummer kiezen voor COM 1 of COM 2 daarna klikken op OK

Extra informatie: over het kiezen van de juiste Compoort. Bij pc of laptop het laagste COMpoortnummer opgeven dat vrij is. Als bijv. COMpoortnummer 5 het laagste nummer is wat vrij is dan kies is COMpoortnummer 5

Help: Ik zie geen COMpoortnummer 5 Hoe werkt de communicatie dan in Autokon 15.01 Start Autokon en klik op **instellingen CTRL + I** en vul het COMpoortnummer dan in voor Uw elektronische systeem. Zie onderstaand voorbeeld

2			Au	toKON 15.01			×
Bestand Basisg	egevens Electro	nische klok	nstellingen Extra	Help			
Basisgegevens	🧟 Instellingen	Vlucht Uit	Inst Vingen Printer	Ctrl+l Ctrl+P vens	UDP maken	Vliegprog. laden	Help
2	Instellingen		×				
Poorten CO COM 2 COM 3 COM 3 COM 4 Test Compoort	ComPoort Electr. sy Bena Bioc I auf I jipe S ComPoort Electr. sy Bena I auf I jipe S I jipe I jipe S I jipe S I jipe I jipe S I jipe S I jipe S I jipe S I jipe I jipe S I jipe S I jipe S I jipe S I jipe S I jipe S I jipe S I jipe I jipe S I jipe I jipe S I jipe I jipe I jipe S I jipe I jipe	vstemen ing M1-Atis Top in RIS - Mega s on Communicatie	∋Test				
Toegang <u>G</u> ebruikersna <u>W</u> achtwoord Wachtwoord controle Altijd om wac	am: Compuclub	arten					
Annulere	en	0.K					



In Windows Vista en Windows 7 Klik op start daarna op Configuratiescherm (weergave op Categorie zetten)



Ga naar Systeem en beveiliging



Ga naar Systeem

🔵 🗢 🏷 Configuratiesche	rm • Systeem en beveiliging •	 In Configuratiescherm zoeken
Configuratiescherm Systeem en beveiliging Netwerk en internet	Onderhoudscentrum De status van deze computer controleren en proble Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzi Deze computer naar een eerdere toestand herstelle	nen oplossen en 1 Veelvoorkomende computerproblemen oplossen
Programma's	Windows Firewall Status van firewall control	ia Windows Firewall toestaan
Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht Vormgeving en persoonlijke instellingen	Systeen Hoeveelheid RAM-geheugen en processorsnelheid & Externe toegang toestaan De naam van deze	weergeven Windows Prestatie-index controleren computer weergeven 🏶 Apparaatbeheer
Klok, taal en regio Toegankelijkheid	Windows Update Automatische updates in- of uitschakelen Naar	updates zoeken Geïnstalleerde updates weergeven
	Energiebeheer Accu-instellingen wijzigen Een wachtwoord verv Het gedrag van de aan/uit-knoppen wijzigen Wi	isen als de computer uit slaapstand komt jzigen wanneer de computer in slaapstand gaat
	Back-up maken en terugzetten Een back-up van uw computer maken Bestande	n uit back-up terugzetten
	Windows Anytime Upgrade Meer functies downloaden met een nieuwe editie va	in Windows 7
	Systeembeheer Schijfruimte vijmaken De harde schijf defragme Partities op harde schijf maken en formatteren Taken plannen	nteren 🎯 Gebeurtenislogboeken weergeven
	Flash Player	

Ga naar apparaat beheer (aan de linkerkant) onder Configuratiescherm



kijk bij poorten(com & LPT) dubbelklik op poorten (com & LPT) en dubbelklik op Prolific USB to Serial Compoort onderstaand scherm verschijnt





Klik op poortinstellingen (tabblad) onderstaand scherm verschijnt

Ngemeen Poortinstellingen	Stuurprogramma Details	
Bits pe	er seconde: 9600	•]
	Databits: 8	•]
	Pariteit: Geen	•
	Stopbits: 1	•
Datatranspo	rtbesturing: Geen	•
Geavan	Ceerd Standaardinstel	ingen herstellen
	ОК	Annulere

Klik op geavanceerd

	Gea	vanceerde	instellingen	voor C	OM3		×
rs gebruiken	(vereist een	met 16550 co	mpatibele UART)				ОК
agere instelli	ngen als u v	erbindingsprob	lemen wilt verhelp	oen.			Annuleren
Laag (1)		betere prestatio	55 WIL.	-0	Hoog (14)	(14)	Standaardinstellingen
	1.1. 	0.5	57				
Laag (1)	4		65	Ŷ	Hoog (16)	(16)	
COM3	~	-					
	s gebruiken agere instelli ogere instel Laag (1) Laag (1) COM3	Gea s gebruiken (vereist een agere instellingen als u v ogere instellingen als u t Laag (1) Laag (1)	Geavanceerde s gebruiken (vereist een met 16550 co agere instellingen als u verbindingsprob ogere instellingen als u betere prestatie Laag (1) Laag (1)	Geavanceerde instellingen s gebruiken (vereist een met 16550 compatibele UART) agere instellingen als u verbindingsproblemen wilt verhelp ogere instellingen als u betere prestaties wilt. Laag (1)	Geavanceerde instellingen voor Co s gebruiken (vereist een met 16550 compatibele UART) agere instellingen als u verbindingsproblemen wilt verhelpen. ogere instellingen als u betere prestaties wilt. Laag (1)	Geavanceerde instellingen voor COM3 s gebruiken (vereist een met 16550 compatibele UART) agere instellingen als u verbindingsproblemen wilt verhelpen. ogere instellingen als u betere prestaties wilt. Laag (1) Laag (1) Hoog (14) COM3	Geavanceerde instellingen voor COM3 s gebruiken (vereist een met 16550 compatibele UART) agere instellingen als u verbindingsproblemen wilt verhelpen. ogere instellingen als u betere prestaties wilt. Laag (1) Laag (1) COM3 V

Bij COMpoortnummer kiezen voor COM 1 of COM 2 daarna klikken op OK

Extra informatie: over het kiezen van de juiste Compoort. Bij pc of laptop het laagste COMpoortnummer opgeven dat vrij is. Als bijv. COMpoortnummer 5 het laagste nummer is wat vrij is dan kies is COMpoortnummer 5

Help: Ik zie geen COMpoortnummer 5 Hoe werkt de communicatie dan in Autokon 15.01 Start Autokon en klik op **instellingen CTRL + I** en vul het COMpoortnummer dan in voor Uw elektronische systeem. Zie onderstaand voorbeeld

3				Aut	oKON 15	.01			×
Bestand Basisg	egevens Electro	nische klok 🛛	stellingen	Extra	Help	_			
	2		Inst Uir Printer	ngen	Ctrl+l Ctrl+P		UDP		2
Basisgegevens	Instellingen	Vlucht Uit	-			vens	UDP maken	Vliegprog. laden	Неір
0	Installing on		×						
26	instellingen								
Poorten	ComPoort Electr. syste	emen M1 Alia Tan							
@ CQ	I ■ <u>Bricon</u>	timit- Aus Top							
C COM 2		- Mega							
С СОМ З									
C Coma	P <mark>1 9</mark> I Y <u>U</u> nikon								
Test Compoort	Atis TOP 💌	CommunicatieTes							
Toegang			-						
<u>G</u> ebruikersnaan	n: Compuclub								
Wachtwoord:									
Wachtwoord controle									
Altijd om wacht	woord vragen bij opstarte	en 🗖							
Annuleren		0.K	1						
			_						
			11						

Start Autokon voor Windows op klik op instellingen (CTRL + I) selecteer de (net ingestelde) Compoort. Selecteer achter TEST Compoort Uw Systeem en klik op Communicatie test.

3	Aut	oKON 15.01			- 🗆 🗙
estand Basisgegevens Electro	nische klok Instellingen Extra	Help	2575		
Sasisgegevens Instellingen	Vlucht Uitlezen Toon gegevens	s Wis gegevens	UDP maken	Vliegprog. laden	کی Help
Losdatum Tijd 11.04.2015 08:0 18.04.2015 08:0 25.04.2015 08:0 02.05.2015 08:0 09.05.2015 08:0 23.05.2015 08:0 23.05.2015 08:0 30.05.2015 08:0 Ver.nm Lh.num	Losplaats 0 Duiven 0 Gennep 0 Boxtel 0 Meerhout 0 Feluy 0 St.Quentin 0 Meaux. 0 Boxtel 0 Quievrain 2 #hebber	Poorten COM 1 COM 2 COM 2 COM 3 COM 4 Test Compoort Toegang Gebruikersnaa Wachtwoord controle Altijd om wach	Instelli ComPoort E V V Atis TOP	Vitegprog. laden ngen lectr. systemen Benzing M1-Atis Top Bricon LauRIS - Mega LauRIS - Mega Unikon Communicat bij opstarten 0.K	tieT est
Vluchtcode: N38	Vluchtnr: 37				-

Als de communicatie goed is volgt het volgende scherm (alle besturingssystemen)

Afdrukken 🔽 Vet afdrukken	
Communicatie verslag tussen AutoKON en UniKON	
Datum: 04-04-2013 Tijd: 14:58:19	
NPO LIDNOMER: Lidnummer Liefhebber LIEFKEBBER : Naam van de Liefhebber Latitude : Longitude :	0
Gefeliciteerd!	
De Communicatie is geslaagd met UniKON	
Autokon 15.01	

Problemen oplossen als de communicatie niet is gelukt

Controleer of de USB to Serial Cable goed is aangesloten op Uw systeem Controleer of U de juiste Compoort ingesteld heeft, zo niet verander dit dan Controleer of er een update voor Autokon voor Windows is via Help>Controleren op updates. In sommige gevallen lijkt de driver (stuurprogramma) goed geïnstalleerd maar dit is niet zo dan moet U dat handmatig gaan doen. Hoe dat te doen wordt hieronder uitgelegd

Handmatig de driver instellen Windows 98SE en Windows XP



Klik op start daarna Configuratiescherm (Weergave op Categorie zetten)



klik op prestatie en onderhoud





Klik op systeem (tabblad hardware)



Klik op apparaat beheer onderstand scherm verschijnt



Kik bij poorten (COM & LPT) dubbelklik op poorten (COM & LPT) dubbelklik op Prolific USB to Serial Cable (waar het gele rondje voorstaat) Onderstaand scherm verschijnt klik op tabblad stuurprogramma

Algemeen Poortinstellinger	n Stuurprogramma Details
Prolific USB-to-Se	erial Comm Port (COM2)
Leverancier:	Prolific
D-atum:	12-3-2010
Stuurprogrammaversie:	3.3.11.152
Digitaal ondertekend door	: Niet digitaal ondertekend
- swaprogrammagegere	www.intersteense with with the standard with the
Stuurprogramma bijwerke	en Klik op deze knop als u een bijgewerkte of nieuwe versie van het stuurprogramma
-	voor dit apparaat wiit installeren.
Vorig stuurprogramma	 Klik op deze knop als het apparaat na het bijwerken van het stuurprogramma niet meer werkt.
Charles 1	ken Klik op deze knop als u het

Klik op stuurprogramma bijwerken onderstaand scherm verschijnt



Selecteer ik wil zelf kiezen (geavanceerd) en klik daarna op volgende

Handmatig de driver instellen Windows 98SE en Windows XP

ics uw zo	ek- en installatie-opties.
💿 Op d	e onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken
Met Allee	de onderstaande selectievakjes kunt u de zoekopdracht uitbreiden of beperken. en het beste stuurprogramma wordt geïnstalleerd.
] Op verwisselbare media zoeken (b.v. op een diskette of cd-rom)
	Ook op deze locatie zoeken:
	D:\NedrInds\Drivers\Win2000_XP\HB Sladeren
O Niet	zneken. Ik benaal zelf welk stuurorogramma ik wil installeren.
Kies stuu hard	deze optie als u het stuurprogramma zelf in een lijst wilt selecteren. Als u het rprogramma zelf kiest, is echter niet zeker of die software de beste keuze voor de ware is.

Vink ook op deze locatie zoeken aan klik vervolgens op bladeren

🕝 Bureaublad	1
🗄 🚞 Mijn documenten	
🖃 😼 Deze computer	
🗉 🥯 Lokaal station (C:)	
표 🥝 Dvd-ram-station (D:)	
표 🥯 Lokaal station (E:)	
표 🚞 Gedeelde documenten	
표 🚞 Documenten van Gast	
🗉 🛅 Documenten van Martijn-serv	er 🚽
🗉 🦰 Documenten van Test	
🗉 🙀 Nero Scout	

Ga naar de locatie (plaats) waar U de Driver (stuurprogramma) heeft opgeslagen bevestig dit door op OK te klikken.

Handmatig de driver instellen Windows 98SE en Windows XP



klik op volgende



Na enige tijd verschijnt het volgende scherm





Klik op OK en daarna verschijnt het volgende scherm



Na enige tijd kan het volgende scherm (nog) verschijnen klik op JA

an Deviller	ie ver de Alemannen inen inen
2	De hardware-instellingen zijn gewijzigd. De wijzigingen worden pas van kracht nadat u de computer opnieuw hebt opgestart Wilt u de computer nu opnieuw opstarten?
	In Nec

Handmatig de driver instellen Windows Vista en Windows 7



In Windows Vista en Windows 7 Klik op start daarna op Configuratiescherm (weergave op Categorie zetten)

Afbeeldingen	
Muziek	
Computer	
Configuratiescherm	
Apparaten en printers	
Standaardprogramma's	
Help en ondersteuning	
Afsluiten 🕨	

Ga naar Systeem en beveiliging



Handmatig de driver instellen Windows Vista en Windows 7

Ga naar Systeem



Ga naar apparaat beheer (aan de linkerkant) onder Configuratiescherm



kijk bij poorten(com & LPT) dubbelklik op poorten (com & LPT) en dubbelklik op Prolific USB to Serial Compoort onderstaand scherm verschijnt



onderstaand scherm verschijnt klik op (tabblad) stuurprogramma



Klik op bijwerken onderstaand scherm verschijnt



Klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken, onderstaand scherm volgt klik op sluiten



Klik op het tabblad stuurprogramma

Algemeen Poortinstelling	en Stuurprogramma Details
Prolific USB-to-	Serial Comm Port (COM2)
Leverancier:	Prolific
Datum:	5-2-2013
Stuurprogrammaversie:	3.4.48.272
Digitaal ondertekend doo	r: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Details	Kik hier voor meer gegevens over de stuurprogrammabestanden.
Bijwerken	Kik hier als u het stuurprogramma voor dit apparaat wilt bijwerken,
Vorig stuurprogramma	Klik hier als het apparaat na het bijwerken van het stuurprogramma niet meer werkt.
Utschakelen	Het geselecteerde apparaat uitschakelen.
Verwijderen	Klik hier als u het stuurprogramma wit verwijderen (geavanceerd).

klik op OIK

Belangrijk: na wijzigen pc of laptop opnieuw opstarten

Handige links om Uw PC of laptop up to date te houden

Als U een probleem met Uw pc of laptop heeft en er wordt gezegd dat u moet controleren of u het meest recente servicepack of Internet Explorer heeft geïnstalleerd op Uw besturingssysteem. Dan kunt u deze hieronder vinden.

Servicepackcentrum

Controleren welk servicepack op Uw pc of laptop geïnstalleerd is

Microsoft stopt per 08.04.2014 de ondersteuning van Windows XP

Windows XP: naar start>Instellingen>Configuratiescherm dubbelklik op het icoontje (Systeem) Hier ziet U welke versie van Windows XP heeft en de eventuele geïnstalleerde servicepacks

Windows Vista en Windows 7: naar start>Instellingen>Configuratiescherm>Systeem en beveiliging dubbelklik op het icoontje (Systeem) Hier ziet U welke versie van Windows Vista of Windows 7 heeft en de eventuele geïnstalleerde servicepacks

(Windows 7 zonder service pack 1 woest niet meer ondersteund einde 13.08.2013)

Als U opzoek bent naar het meest recente servicepack voor u pc of laptop van Microsoft kunt u hier terecht voor Windows XP, Windows Vista en Windows 7

Internet Explorer 8 Nederlands

Windows XP: start Internet Explorer op, daarna via menu-item Help>over Internet Explorer zien welke versie U heeft

*De menubalk kunt u zichtbaar maken door op de linker ALT-Toets te drukken

De meest recente Internet Explorer voor Windows XP vind U hier

Framework versie 4 Nederlands ***te instaleren na (her) installatie Windows XP** Framework versie 4 klik **hier**

Internet Explorer 9 Nederlands Windows Vista en Windows 7: start Internet Explorer op, daarna via menu-item Help>over Internet Explorer zien welke versie U heeft *De menubalk kunt u zichtbaar maken door op de linker ALT-Toets te drukken

De meest recente Internet Explorer voor Windows Vista en Windows 7 vind U hier **Let op of U een 32-bit of 64-bit besturingssysteem heeft

Handige links om Uw PC of laptop up to date te houden

Internet Explorer 10 Nederlands

Windows 7: start Internet Explorer op, daarna via menu-item Help>over Internet Explorer zien welke versie U heeft

*De menubalk kunt u zichtbaar maken door op de linker ALT-Toets te drukken

De meest recente Internet Explorer voor Windows 7 vind U hier

****Let op of U een 32-bit of 64-bit besturingssysteem heeft Internet Explorer 11 Nederlands** Windows 7: start Internet Explorer op, daarna via menu-item Help>over Internet Explorer zien welke versie U heeft

*De menubalk kunt u zichtbaar maken door op de linker ALT-Toets te drukken De meest recente Internet Explorer voor Windows 7 vind U hier **Let op of U een 32-bit of 64-bit besturingssysteem heeft

Handige links om Uw PC of laptop up to date te houden Windows 8.1

In Windows 8.1 kunt U de Metro interface overslaan en direct naar het bureaublad opstarten.



Kies op het tabblad navigatie en klik de eerste optie aan onder het kopje startscherm. Nu wordt de Windows 8.1 metro interface overgeslagen Niet vergeten op toepassen te klikken Automatische driver update: Windows 8 en Windows 8.1 driver verwijderen en opnieuw installeren

Nadat u de driver/stuurprogramma heeft verwijderd herhaal dan bovenstaande stap en instaleer de driver/stuurprogramma opnieuw. (**denk er wel aan als administrator uitvoeren**) Controleer op de volgende wijze of U de driver/stuurprogramma goed heeft hersteld.

- 1. Klik op Start
- 2. Klik op Configuratiescherm
- 3. Klik op Systeem en beveiliging
- 4. Klik op Systeem



5 klik op Apparaat beheer



Klik op Poorten COM&LPT daar ziet U de Sweex USB-to-Serial. Met de rechtermuisknop kiezen voor eigenschappen. Klik op tabblad stuurprogramma de datum moet gelijk zijn een de eigenschappen zoals afgebeeld dus **12-3-2010 TIP:** denk er wel aan als u de driver stuurprogramma opnieuw heeft geïnstalleerd de juiste Compoort weer even goed in te stellen

Dit probleem wordt veroorzaakt door automatische driver/stuurprogramma updates van Windows

- 1. Klik op start
- 2. Klik met de rechtermuisknop op Computer
- 3. Kies voor Eigenschappen
- 4. Klik op Geavanceerde Systeeminstellingen
- 5. Klik op het tabblad Hardware
- 6. Klik op Instellingen voor apparaatinstallatie
- 7. Selecteer hier nooit stuurproframma's via Windows Update installeren
- 8. Klik op Wijzigingen opslaan

Je krijgt nu geen stuurprogramma's meer aangeboden via Windows Update. Het is aan te raden deze instelling altijd te gebruiken. Als er toch een stuurprogramma moet worden bijgewerkt kan dit via de website van de hardware fabrikant.

Automatische driver Update Uitschakelen Windows 8,1

- 1. Klik op start
- 2. Klik met de rechtermuisknop op Computer
- 3 .Kies voor Eigenschappen
- 4. Klik op Geavanceerde Systeeminstellingen
- 5. Klik op het tabblad Hardware
- 6.Klik op Instellingen voor apparaatinstallatie
- 7.Selecteer hier nooit stuurproframma's via Windows Update installeren
- 8. Klik op Wijzigingen opslaan

Je krijgt nu geen stuurprogramma's meer aangeboden via Windows Update. Het is aan te raden deze instelling altijd te gebruiken. Als er toch een stuurprogramma moet worden bijgewerkt kan dit via de website van de hardware fabrikant. Compuclub bied vanaf 2015 ondersteuning via teamviewer. Ga naar <u>wwww.compuclub.nl</u> de Nederlandse vlag en onderin op het logo van teamviewer.

Nieuws	
Winver versie 15 voor seizeen 2015	Composeduto ne. 1 in Ruropesi Description of the second o
Is uit 11/22/2015 Where remain 15 voor seizoen 2015 is uit en hard in op dit moneeni downloaden Autokon versie 15 voor seizoen 2015 is uit 11/22/2015 is uit 11/22/2016 of nomest downloaden	Lastinginizations assister op dividuoes en gestaanto folgt bewaard Lastinginizations services personalities son akknowlinges Personalities van regeneraties son anders Vermelding van regeneraties son anders Vermelding gestachts, sendal, aantal dukves in concours Vermelding gestachts, septial, aantal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties son average sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties sendal dukves sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties sendal dukves sendal dukves in concours Vermelding van regeneraties sendal dukves sendal dukves in concours
NIEUW Compustan versie 8 is Webwinke/ Producten aanschaffen van Compuckto? Kik op Ioge webwinkel	
Compuciub Kantoer Software	ober <u>Contact</u> <u>averige Informatie</u> <u>Partners</u>

Volgt U het onderstaande stappenplan om ondersteuning via teamviewer van Compuclub te krijgen.

Stap 1

🔄 TeamViewer	
5 5 5	
Nu bezig met laden van TeamViewer	
Nog niet geladen? Prober het opnieuw	
Contact - Juridisch - Copyright Info - www.teamviewer.com	Taal: [Nederlands) Copyright © TeamVavver GmbH 2015
Wilt u TeamViewerQ5_nl-Idcpcr92ke.exe (4.80 M8) van downloadeu2.teamviewer.com uitvoeren of op:	ilaan? Uitvoeren Opslaan 💌 Annuleren 🗴
Klik op uitvoeren	
Handleiding USB-to-Serial kabel	26

Stap 2



Klik op Accepteren

Stap 3

Onderstaand scherm verschijnt



Id en Wachtwoord doorgeven en U heeft hulp op afstand voor Compustam Winver Autonkon voor Windows en eventuwele andere problemen.

Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer in Windows 8 en Windows 8.1 als in Windows 7

Windows 8 en 8.1: Links openen met de desktopversie van Internet Explorer

Als Internet Explorer 10 de standaardbrowser is van Windows 8 of Internet Explorer 11 de standaardbrowser is van Windows 8.1 opent deze normaal alle websites in de Metroversie van Internet Explorer. Het is echter mogelijk om Internet Explorer zo in te stellen dat altijd de desktopversie gebruikt wordt.

Om dit aan te passen moeten de volgende stappen ondernomen worden:

- 1. Ga naar het startscherm van Windows 8 of Windows 8.1
- 2. Type inetcpl.cpl en druk op enter
- 3. Ga naar het tabblad programma's
- 4. Onder kies hoe U koppelingen wilt openen. Selecteer daar Altijd Internet Explorer op het bureaublad



5 klik op toepassen

Dit is een uitgave van Compuclub, April 2015 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Compuclub.

Compuclub behoudt zich het recht voor wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. Compuclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van deze gebruikershandleiding.