# Sweex USB to Serial Cable Uitleg

Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.



## Hoe werkt Autokon voor Windows 15.01 met de Sweex USB TO SERIAL CABLE

	Onderwerp	Pagina
	UAC Uitschakelen Windows 10	
	Inleiding	
	Belangrijk	
	Software installeren Windows via CD-ROM*	
	Software installeren Windows 10	
	Drivers ( Stuurprogramma's installeren)	
	Poortinstellingen Serial	
	Apparaat beheer hoe kom ik daar?	
	Autokon voor Windows controle of de communicatie goed is	
i	ingesteld	
	Problemen oplossen als de communicatie niet gelukt is	
	Handige links om Uw pc of laptop up to date te houden	
	Automatische driver update uitschakelen Windows 10	
	Copyright	

\* software installeren via CD-ROM wordt afgeraden

\*\* Voor Windows 10 altijd via het internet

**Belangrijk:** je moet altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken. Doe je dit niet dan vraagt weer om de installatie of wijzigt de Compoort nummer waardoor er geen communicatie meer mogelijk is als je dit niet aanpast in Autokon voor Windows 15.1. Daarom is het handig altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken waar je de kabel insteekt.

Belangrijk: Zorg ervoor dat Uw besturingssysteem up to date is. ledere 2<sub>e</sub> dinsdag van de maand kunt U de maandelijkse updates voor Uw besturingssysteem downloaden via Windows update.

### Start de Windows 10 pc of laptop en het bureaublad verschijnt



Type **'CONFIGUTATIESCHERM '** en druk op de Entertoets. Onderstaand scherm verschijnt



Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in



#### Belangrijke Mededeling voor Windows 10 Home versies

Microsoft Verplicht updates in deze Windows versie deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Schakel Automatische driver update uit in Windows 10 Home versie om problemen met de USB-to-Serial kabel te voorkomen

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht daarna kiezen voor gebruikersaccounts (bovenste optie) onderstaand scherm verschijnt



#### Klik op Instellingen voor gebruikersaccounts wijzigen onderstaand scherm verschijnt

Selecte Met Gebr aan uw co <u>Meer info</u>	er wanneer u meldingen over wijzigingen op uw computer wilt on uikersaccountbeheer kunt u helpen voorkomen dat mogelijk schadelijke programma's omputer aanbrengen. ormatie over de instellingen voor Gebruikersaccountbeheer een melding weergeven	itvangen wijzigingen	
	<ul> <li>Geen melding weergeven wanneer:         <ul> <li>Apps proberen software te installeren of wijzigingen op de computer aan te brengen</li> <li>Ik wijzigingen in Windows-instellingen aanbreng</li> <li>Ik wijzigingen in Windows-instellingen aanbreng</li> <li>Niet aanbevolen.</li> </ul> </li> </ul>		
	Фок	Annuleren	

#### Schuif de schuif naar beneden en klik op OK

## Belangrijk: Na wijzigen pc of laptop opnieuw opstarten

De instelling van de Com poort kan als volgt bekeken en gewijzigd worden. Dit doet U met Apparaat beheer ( in alle Windows versies )

Apparaat beheer hoe kom ik daar?

Start de Windows 10 pc of laptop op het startscherm verschijnt \* Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie pagina 29



Type **'CONFIGURATIESCHERM'** en druk op de Entertoets onderstaand scherm verschijnt



Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in



#### Belangrijke Mededeling voor Windows 10 Home versies

Microsoft Verplicht updates in deze Windows versie deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Schakel Automatische driver update uit in Windows 10 Home versie om problemen met de USB-to-Serial kabel te voorkomen

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Klik op Systeem en Beveiliging onderstaand scherm verschijnt



Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt



## Klik op Apparaat beheer

🚔 Apparaatbeheer	-	×
Bestand Actie Beeld Help		
Image: Second Secon		^
Systemapparaten     Consensorden     Consensorden     El Universal Serial Bus-controllers		~

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details	Gebeurtenissen
	Prolific USB-to-Se	rial Comm Port (CON	13)	
	Apparaattype:	Poorten (COM & L	PT)	
	Leverancier:	Prolific		
	Locatie:	Port_#0001.Hub_	#0007	
Appara	atstatus			
Dit ap	paraat werkt correc	ct.		~
				~
				*

De drivers ( stuurprogramma's ) van besturingssysteem Windows 10 . Altijd via internet installeren en biet via de CD-ROM

De driver voor besturingssysteem Windows 10 zijn hier te downloaden.

Kies voor opslaan ( de standaard map is Downloads ) kies niet voor uitvoeren want dat werkt niet U moet als Administrator het installatie bestand uitvoeren Ga via de verkenner(1\* naar de map Downloads (2\*, onderstaand scherm verschijnt





Klik op CD005\_Setup\_20110128 ( met de rechtermuisknop als administrator uitvoeren) de installatie begint volg de instructies

Start de Windows 10 pc of laptop op het startscherm verschijnt \* Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie pagina 44



Type **'CONFIGURATIESCHERM'** en druk op de Entertoets onderstaand scherm verschijnt

Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in





De Sweex USB-to-Serial kabel moet in de pc of laptop geplaatst zijn

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Klik op Systeem en Beveiliging onderstaand scherm verschijnt



Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt



Klik op Apparaat beheer

🚔 Apparaatbeheer	-	×
Bestand Actie Beeld Help		
A 🚔 WIN-BUOAHKKRCOD		^
> 🖶 Afdrukwachtrijen		
🖌 🗓 Andere apparaten		
🖟 PCI-seriële poort		
Audio-invoer en -uitvoer		
Beeldschermadapters		
Besturing voor geluid, video en spelletjes		
> 💯 Beveiligingsapparaten		
> 🜉 Computer		
Diskettestationcontrollers		
Dvd-/cd-rom-stations		
IDE ATA/ATAPI-controllers		
🔉 🖳 Monitoren 🥒		
Muizen en andere aanwijsapparaten		
Netwerkadapters		
Network Infrastructure Devices		
Opslagcontrollers		
A 🐺 Poorten (COM & LPT)		
Communicatiepoort (COM1)		
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)		
Processors		
Chijfstations		
Softwareoplossingen		
Image: Systeemapparaten		
> Toetsenborden		
N 🗎 Universal Serial Bus-controllers		

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

Ngemeen	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details	Gebeurtenissen	
2	Prolific USB-to-Se	rial Comm Port (CON	13)		
	Apparaattype:	Poorten (COM & L	PT)		
	Leverancier:	Prolific			
	Locatie:	Port_#0001.Hub_	#0007		
Dit ap	paraat werkt correc	zt.		~	
Dit ap	paraat werkt corred	d.		< >	
Dit ap	paraat werkt correc	ct.		~ ~	

Klik op Poortinstellingen (Tabblad)

#### Onderstaand scherm verschijnt

Poortinstellingen	Stuurprogramm	a Details	Gebeurtenissen
Bits	per seconde: 9	600	~
	Databits: 8		Ý
	Pariteit: G	ieen	Ý
	Stopbits: 1	l.	Y
Datatransp	oortbesturing: G	ieen	¥
Geava	nceerd S	itandaardins	tellingen herstelle

#### Klik op Geavanceerd onderstaand scherm verschijnt

FIFO-buffe	ers gebruiker	n <mark>(vereist ee</mark> r	n met 16550 co	mpatibele UART	ח			ОК
Selecteer	Selecteer lagere instellingen als u verbindingsproblemen wilt verhelpen.							Annuleren
501001001	nogere inste	in igen als a	Detere prestatio	-S WILL				Standaardinstellingen
Ontvangstbuffer:	Laag (1)	1	21	15	Y	Hoog (14)	(14)	
Verzendbuffer:	Laag (1)	( i	4	λs.	Q	Hoog (16)	(16)	

Als U de Juiste Compoort geselecteerd heeft klik dan op OK

**Extra informatie over het kiezen van de juiste Compoort** Als bij de pc of laptop het laagste COMpoortnummer 5 is dat vrij is, dan kiezen voor COMpoortnummer 5 altijd kiezen voor het laagste COMpoortnummer dat vrij is

Help: Ik zie geen COMpoortnummer 5 Hoe werkt de communicatie dan in Autokon 15.01 Start Autokon en klik op instellingen CTRL + I en vul het COMpoortnummer dan in voor Uw elektronische systeem. Zie onderstaand voorbeeld

<b>6</b> 7			A	utoKON 15.01			×
Bestand Basisg	egevens Electron	nische klok 🛛 Ir	nstellingen Extra	Help			
<b>Basisgegevens</b>	🤹 Instellingen	Vlucht Uit	Inst Vingen Printer	Ctrl+I Ctrl+P vens	UDP maken	Vliegprog. laden	کې Help
2,	Instellingen		×				
Poorten CD CDM 2 COM 3 COM 4 Test Compoort Toegang Gebruikersnaa Wachtwoord: Wachtwoord Controle Altijd om wac	ComPoot Elect: sys	stemen ng M1-Atis Top 1 IS - Mega n Communicatie 	JT est				

Start Autokon voor Windows op klik op instellingen (CTRL + I) selecteer de (net ingestelde) Compoort. Selecteer achter TEST Compoort Uw Systeem en klik op Communicatie test.

ک <sup>ھ</sup>	utoKON 15.01 – 🗆 🗙
Bestand Basisgegevens Electronische klok Instellingen Extra	a Help
Basisgegevens Instellingen Vlucht Uitlezen Toon gegeve	ens Wis gegevens UDP maken Vliegprog. laden Help
Losdatum         Tijd         Losplaats           11.04.2015         08:00         Duiven           18.04.2015         08:00         Gennep           25.04.2015         08:00         Boxtel           02.05.2015         08:00         Feluy           16.05.2015         08:00         St.Quentin           23.05.2015         08:00         Meaux.           23.05.2015         08:00         Boxtel           30.05.2015         08:00         Quievrain	Instellingen Poorten © COM 1 © COM 1 © COM 2 © COM 3 © COM 3 © COM 4 Test Compoort Atis TOP CommunicatieTest Toegang Gebruikersnaam: Compuclub Wachtwoord: Wachtwoord Controle Atig on wachtwoord vragen bij opstarten O.K
Vluchtcode: N38 Vluchter 37	

Als de communicatie goed is volgt het volgende scherm (alle besturingssystemen)

Compuclub printprogramma	683
Afdrukken 🔽 Vet afdrukken	
Communicatie verslag tussen AutoKON en UniKON	
Datum: 04-04-2013 Tijd: 14:58:19	
NPO LIEPKEBBER : Naam van de Liefhebber LIEFKEBBER : Naam van de Liefhebber Latitude :	r
Gefeliciteerd!	
De Communicatie is geslaagd met UniKON	
Autokon 15.01	

Controleer of de USB to Serial Cable goed is aangesloten op Uw systeem Controleer of U de juiste Compoort ingesteld heeft, zo niet verander dit dan Controleer of er een update voor Autokon voor Windows is via Help>Controleren op updates.

atto	KON 15.01	- 🗆 ×
Bestand Basisgegevens Electronische klok Instellingen Extra Basisgegevens Instellingen Vlucht Uitlezen Toon gegeven Losdatum Tijd Losplaats 11.04.2015 08:00 Duiven 18.04.2015 08:00 Gennep 25.04.2015 08:00 Boxtel 02.05.2015 08:00 Meerhout 09.05.2015 08:00 Feluy	Help         Autokon Help onderwerpen         Helpformulier via Internet versturen.         Helpfiles electronische systemen.         Website Compuclub van Balveren         Website's electronische sytemen         Controleren op Updates Autokon via Internet         Registratie	Help
16.05.2015         08:00         St.Quentin           23.05.2015         08:00         Meaux.           23.05.2015         08:00         Boxtel           30.05.2015         08:00         Quievrain	Info over AutoKON	J

Igemeen Poortinstellingen Prolific USB-to-Seri	Stuurprogramma Details Gebeurtenissen	Het kan zijn dat na enige tijd de USB-to-Serial kabel niet meer
Leverancier: Datum: Stuurprogrammaversie: Digitaal ondertekend door:	Prolific 12-3-2010 3.3.11.152 Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher	werkt. Dit ligt aan de automatische driver ( stuurprogramma) updaten wat Windows10 doen
Details van stuurprogramma Stuurprogramma bijwerken	Gegevens over de stuurprogrammabestanden weergeven. De stuurprogrammasoftware voor dit apparaat	
Vorig stuurprogramma	Het eerder geïnstalleerde stuurprogramma gebruiken als het apparaat na het bijwerken van het stuurprogramma niet meer werkt.	
Uitschakelen Verwijderen	Het geselecteerde apparaat uitschakelen. Het stuurprogramma verwijderen (geavanceerd).	
	OK Annuleren	

**Belangrijk:** je moet altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken. Doe je dit niet dan vraagt weer om de installatie of wijzigt de Compoort nummer waardoor er geen communicatie meer mogelijk is als je dit niet aanpast in Autokon voor Windows 15.01. Daarom is het handig altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken waar je de kabel insteekt.

Als de USB-TO-Serial kabel niet meer goed werkt verwijder dan de driver en installeer deze opnieuw. Als u de driver/stuurprogramma niet meer in de download map van Windows 10 heeft staan download deze dan eerst even weer zoals eerder beschreven. Bij het downloaden opslaan kiezen dus niet uitvoeren. Ga naar de map downloads.

	-					
stand Start Delen	Beeld	Beheren				~
🕆 🖊 > Des	zepc > Do	wnloads	~	උ Zoeken in D	ownloads	۶
Snelle toegang	Naam	<u>^</u>	Gewijzigd op	Туре	Grootte	
👝 Bureaublad 🖈	and CDoor	Openen	10 2 2015 15:41	Toepassing	3.725 kB	
Downloads 📌		Als administrator uitvoerer	1			
weex usb kab		Compatibiliteitsproblemen Aan Start vastmaken	oplossen			
Compustam W		Delen met Aan de taakbalk vastmaker	•			
ConeDrive		Konjëren naar				
Deze pc		Kopieren naar				
/= Afbeeldingen /= Bureaublad		Knippen Kopiëren				
🔁 Documenten		Snelkoppeling maken				
🔂 Downloads		Naam wijzigen				
r martijnsijtsem		Eigenschappen				
🏴 martijnsijtsem						
Muziek						
PVConnect (st						
Video's						
🤣 Lokale schijf ((						
@ Dud ou station ♥						1

Klik met de rechtermuisknop op de driver/stuurprogramma ( als administrator uitvoeren) na enige tijd verschijnt het volgende scherm. Kiezen voor remove!!!!!!!



Nadat u de driver/stuurprogramma heeft verwijderd herhaal dan bovenstaande stap en instaleer de driver/stuurprogramma opnieuw. ( **denk er wel aan als administrator uitvoeren**) Controleer op de volgende wijze of U de driver/stuurprogramma goed heeft hersteld.

- 1. Klik op Start
- 2. Klik op Configuratiescherm
- 3. Klik op Systeem en beveiliging
- 4. Klik op Systeem



## 5 klik op Apparaat beheer

and Actie Beeld Help				
WIN-BUOAHKKRC0D				
🖶 Afdrukwachtrijen				
Andere apparaten				
PCI-seriële poort	Figenschappen van Prolific	USB-to-Serial Co	mm Port (C	OM3)
Audio-invoer en -uitvoer	eigensenspipen fon fon ei			
> 🖳 Beeldschermadapters	Algemeen Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details G	ebeurtenissen
Besturing voor geluid, video en spelletjes	Prolific USB-to-Ser	ial Comm Port (CO)	(13)	
> 💯 Beveiligingsapparaten				
> 🜉 Computer	Leverancier:	Prolific		
Diskettestationcontrollers	Datum:	12-3-2010		
> 🦉 Dvd-/cd-rom-stations	Stuurprogrammaversie	3 3 11 152		
Garage IDE ATA/ATAPI-controllers	Distaal ondestekend door Moment Windows Hardware Compatibility		Compatibility	
> 🜉 Monitoren	Digital of activity abor.	Publisher	in the other of	companiency
> 🖞 Muizen en andere aanwijsapparaten	Details van et ii immoramma	Gegevens over	de stuurprogr	ammabestanden
🛛 👽 Netwerkadapters		weergeven.		
> 坖 Network Infrastructure Devices	Stuurprogramma bijwerken	De stuurprogram biwerken	masoftware v	roor dit apparaat
🛇 🗘 Opslagcontrollers		Het eerder geins	stalleerde stu	urprogramma
a 🚏 Poorten (COM & LPT)	Vorig stuurprogramma	gebruiken als he van het stuurpro	t apparaat na gramma niet i	a het bijwerken meer werkt
Tommunicatiepoort (COM1)	Understation	Het geselecteen	de apparaat u	itschakelen.
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)	Utschakelen			
Processors	Verwijderen	Het stuurprogram	nma verwijder	ren
> 🖉 Schijfstations		<ul> <li>geavanceerd).</li> </ul>		
Softwareoplossingen			OK	Annuleren
> 🜉 Systeemapparaten			on	741120101
> 🧰 Toetsenborden				
🗧 Universal Serial Rus-controllers				

Klik op Poorten COM&LPT daar ziet U de Sweex USB-to-Serial. Met de rechtermuisknop kiezen voor eigenschappen. Klik op tabblad stuurprogramma de datum moet gelijk zijn een de eigenschappen zoals afgebeeld dus **12-3-2010 TIP:** denk er wel aan als u de driver stuurprogramma opnieuw heeft geïnstalleerd de juiste Compoort weer even goed in te stellen

Dit probleem wordt veroorzaakt door automatische driver/stuurprogramma updates van Windows

- 1. Klik met de rechter muisknop op start
- 2. Klik met de linker muisknop op configuratiescherm
- 3. Kies voor systeem en beveiliging
- 4. Klik op Systeem
- 5. Klik op Geavanceerde Systeeminstellingen
- 6. Klik op het tabblad Hardware
- 7. Klik op Instellingen voor apparaatinstallatie
- 8. Nee ik bepaal zelf wat er moet gebeuren
- 9 Selecteer hier nooit stuurproframma's via Windows Update installeren
- 10. Vinkje weghalen
- 11. Klik op Wijzigingen opslaan

Je krijgt nu geen stuurprogramma's meer aangeboden via Windows Update. Het is aan te raden deze instelling altijd te gebruiken. Als er toch een stuurprogramma moet worden bijgewerkt kan dit via de website van de hardware fabrikant.



\* Wilt U op dezelfde manier werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie

Stap 1

Klik/raak de tegel Microsoft Edge aan



#### Stap 2 Ga naar www.compuclub.nl



## Stap 3 Kies de Nederlandse vlag

Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in



#### Belangrijke Mededeling voor Windows 10 Home versies

Microsoft Verplicht updates in deze Windows versie deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Schakel Automatische driver update uit in Windows 10 Home versie om problemen met de USB-to-Serial kabel te voorkomen

#### Stap 4

Kies producten en daarna Autokon



#### Stap 5 Klik op (tabblad) Updates



Autokon Seizoen 2015

Overige programma's ten be splaatsen tabel

omponents Dit hoeft alleen geïnstalleerd te en indien u een melding krijgt "dass niet gistreerd...", of "MSSTDFMT.DLL missing"

ging gegevens maken/terugzetten D aarmee u een beveiliging gegevens unt maken op 1 diskette. Alleen de en beveiligd.

Versie 8.05 (02-02-2015) - Laatst gekozen jaartal in zoekvenster vluchten blijft bewa - In "Bladeren Koppels en Kweek" kan in een extra scherm direct de stamkaart worden weergegeven Versie 8.04 (20-01-2015) - Printmogelijkheid in onderdeel "Kopprijzen"

Als U kiest voor opslaan wordt Ak.setup.exe in Windows 10 opgeslagen in de standaard map downloads klik op Uw taakbalk op de Windows verkenner. Aan de linkerkant

vindt U de map downloads



**a** Handleiding USB-to-Serial kabel

zijn er enkele ha o.a. Winver, Auto

(7)

15/03/2015 U kunt update

Installatie progr. 15 mb.

ie of Geh

N.V.T

### Autokon voor Windows 15.01 installeren Windows 10





#### Stap 8

Klik of raak de Windows Verkenner aan (Zie rode pijl)



#### Stap 9 Klik op de Verkenner



**TIP:** Als U met de rechtermuisknop op de teruggekeerde startknop klikt kunt U net als in Windows Vista en Windows 7 U pc of laptop direct uitschakelen, zoeken naar het Configuratiescherm gaan of Uw Systeem gegevens zien

### Stap 10 Klik op download



#### Autokon voor Windows 15.01 installeren Windows 10

N. D. W.S.	Ha	Approgramma s soor apps	Dow	Noads	- 0
Beitand Start Delen	Breid artijn Sijtsema +	Beheren Downloads +	, v	6 Zoekan in Down	o v 🚱
Favorieten	Neom		Gewijzigd op 18-1-2013 21-41	Type Bestandsmap	Grootte
Recents location	Cijast Cijast Cijast Dota	Openen Vastmaken aan Start Als administrator uitvoeren	53	Toepassing Toepassing Windows Installer	7/497%8 3.532%8
Afbeddingen Documenten Muziek Video's	Cbly Cbly Cutle	Competibilitetsproblemen o Delen met Aan de taakbalk vostmoken Kopieren naar	plassen 51 (01 (13) (13)	Geomprimeerde Toepassing Geomprimeerde Toepassing	20.390 kB 20.390 kB 20.590 kB 20.86 3.240 kB
Martijn Sijtsema Martijn Sijtsema Mithuis-server-1	Sono Sp#11 S wvse X17-	Knippen Kopiëren Snelkoppeling maken	5 131 137 167	Toepenning Toepenning Toepenning Toepenning	175 kB 19,308 kB 14,962 kB 665,629 kB
f♥ Computer Lokale schijf (C:) P Thuis-server-1 (t) P Thuis-server-2 (t)		Vorwijderen Nasm wijzigen Eigenschappen			
Windows.pc					
13 items 1 item geselect	rend 27,0 MB				

#### Stap 11

Klik aksetup.exe aan met de rechtermuisknop (als administrator uitvoeren)

De installatie van Autokon voor Windows 15.01 wordt nu gestart volgt U de instructies mocht er nog een melding komen Uw pc wordt beschermd ga dan door met de volgende stap

Prullenbak		
25	Windows heeft uw computer b	eveiligd
Acrobat Reader D	Met Windows SmartScreen is het starten van een onbek uitvoeren van deze app is goedkeuring van de beheerde	ænde app verhinderd. Voor het er nodig.
Adobe Acrobat X	Compuclub	Eventuweel Uw WachtWoord ingeven
	Wachtwoord	
Autokon voor Windows		2.
WinStam6	li l	Toch uitvoeren Niet uitvoeren
WinStam7		
••• • •		∧ S 100 ₽ 23.23 4.7-2015

Stap 12 Klik op toch doorgaan

Stap 13

Bevestig de volgende vraag met JA

Stap 14

De installatie van Autokon voor Windows 15.01 wordt nu gestart volgt U de instructies

Compuclub bied vanaf 2015 ondersteuning via teamviewer. Ga naar <u>wwww.compuclub.nl</u> de Nederlandse vlag en onderin op het logo van teamviewer.



Volgt U het onderstaande stappenplan om ondersteuning via teamviewer van Compuclub te krijgen.

#### Stap 1

$\checkmark$ Computub   Nederland	TeamViewer × +	- σ × □ ☆   ≕ 図 ☆ …
	💽 TeamViewer	
	and and the second	-45
	Nu bezig met laden van TeamViewer	
	Nog niet geladen? Probeer het opnieuw	
	Contact - Juridisch - Copyright Info - www.teamvlewer.com	Tiail: Nederlands V Copyright & TeamVlewer Gettil 2015
	Downloaden van TeamViewerQS_nI-idcpcr52ke.exe is voltooid.	Downloads weergeven X
	e 📻 🖨	∧ ♥□ 𝔄 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅 𝔅

Klik op uitvoeren

#### Stap 2



#### Klik op Accepteren

#### Stap 3

#### Onderstaand scherm verschijnt

😋 Hulp op afstand. 🗕 🗆	×
<b>Compuelu</b> Professionele automatisering duive	<b>b</b> nsport
Afstandsbediening toestaan	\$
Geef Compuclub het hieronder vermelde wachtwoord op via 06-20212967.	ID en
UwID	
Wachtwoord	
Gereed voor verbinding (beveiligde verbinding)	
www.teamviewer.com Annule	ren

Id en Wachtwoord doorgeven en U heeft hulp op afstand voor Compustam Winver Autonkon voor Windows en eventuwele andere problemen.

## Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer in Windows 10 als in Windows 7

#### Windows 10: Links openen met de desktopversie van Internet Explorer

Microsoft Edge is de standaardbrowser is van Windows 10 en U Wilt dat Internet Explorer 11 de standaardbrowser is van Windows 10 is moet U dit aanpassen Om dit aan te passen moeten de volgende stappen ondernomen worden:

- 1. Ga naar het bureaublad van Windows 10
- 2. Type inetcpl.cpl in 'zoeken op internet en in Windows' en druk op enter
- 3. Ga naar het tabblad programma's
- 4. Onder kies hoe U koppelingen wilt openen. Selecteer daar Internet Explorer als standaardbrowser instellen



## Welke Windows versie krijg ik na de upgrade naar Windows 10?

· · · · · · · ·		
Voor Windows 7		
Windows 7 Starter		
Windows 7 Home Basic	Windows 10 Home	
Windows 7 Home		
premium		
Windows 7 Professional		
Windows 7 Ultimate	Windows 10 Pro	
Voor Windows 8		
Windows 8.1	Windows 10 home	
Windows 8.1 pro student		
Windows 8.1 WMC	Windows 10 pro	

Voor Windows 10 Home geld dat Microsoft verplicht update dus dat U Windows update niet kunt uitschakelen.

Wat betekent dit voor Autokon voor Windows van de Compuclub en de USB-to-Serial kabel dat de kans groot is dat U met enige regelmaat de sweex driver opnieuw moet installeren dit staat ook beschreven in onze handleidingen over deze sweex kabel die te vinden zijn op onze website

hierin staat ook beschreven hoe U automatische driver updates uitschakelt

U bent voor als nog niet verplicht om Uw besturingssysteem te upgraden van Windows 7 of Windows 8.1

<u>Windows 7 blijft nog ondersteuning krijgen tot 2020</u> <u>en Windows 8.1 blijft nog ondersteuning krijgen tot 2023 maar</u> <u>er zullen geen nieuwe dingen aan deze Windows versies</u> <u>worden toegevoegd</u> <u>het gaat alleen om beveiligings updates</u> Dit is een uitgave van Compuclub, Juli 2015 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Compuclub.

Compuclub behoudt zich het recht voor wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. Compuclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van deze gebruikershandleiding.