StarTech USB to Serial Cable Uitleg

Bij voorkeur de StarTech gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt.

Vanaf Microsoft Windows 8.1 t/m Windows 10 De StarTech USB to Serial kabel wordt automatisch herkent



Hoe werkt Autokon voor Windows vanaf versie 21.XX en hoger met de StarTech USB TO SERIAL CABLE

	Onderwerp	Pagina
	Communicatie Unikon Systeem	3
	Communicatie Unikon Systeem aansluiten met StarTech	3
	USB kabel	
	Poortinstellingen Serial	5
	Apparaat beheer hoe kom ik daar?	6
	Autokon voor Windows controle of de communicatie goed	9
	is ingesteld	
	Website van de fabrikant StarTech	10
	Waar is de StarTech USB to Serial verkrijgbaar	10
	UAC Uitschakelen Windows 8 en 8.1	15
	Windows 10 Mei 2020 update	
Nieuw!!	Windows 10 Oktober 2020 update	31
	Met aanvulling Microsoft Update Catalog	
	Versie 3.8.31.0	
	UAC Uitschakelen Windows 10	40
	Problemen oplossen als de communicatie niet gelukt is	
	Handige links om Uw pc of laptop up to date te houden	
	Copyright	50

Vanaf seizoen 2018 wordt Autokon voor Windows automatisch geüpdatet

Belangrijk: je moet altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken. Doe je dit niet dan vraagt weer om de installatie of wijzigt de Compoort nummer waardoor er geen communicatie meer mogelijk is als je dit niet aanpast in Autokon voor Windows 21.XX. Daarom is het handig altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken waar je de kabel insteekt.

Belangrijk: Zorg ervoor dat Uw besturingssysteem up to date is. ledere 2_e dinsdag van de maand kunt U de maandelijkse updates voor Uw besturingssysteem downloaden via Windows update. Zie ook pagina 20

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Communicatie Unikon Systeem



De StarTech USB to Serial kabel altijd aansluiten op de UNIKON pc datakabel en daarna de UNIKON pc datakabel aansluiten op de UNIKON KLOK

Deze Unikon data kabel gebruiken als verbinding tussen Autokon en de Unikon klok

Heeft U geen unikon data kabel of wilt u er een extra hier kunt u hem <u>bestellen</u>

Communicatie Unikon Systeem aansluiten met StarTech USB kabel



2. Verbind de StarTech met de UNIKON-Datakabel



deze opstelling geldt voor communicatie PC <-> unikon datalogger



UAC uitschakelen in Windows 8.1

Start de Windows 8 of Windows 8.1 pc of laptop en het startscherm verschijnt



Type **'CONFIG'** en druk op de Entertoets. Onderstaand scherm verschijnt



Windows 8.1 Metro interface overslaan

Klik met de rechtermuisknop ergens op de taakbalk en kies Eigenschappen



Kies op het tabblad navigatie en klik de eerste optie aan onder het kopje startscherm. Nu wordt de Windows 8.1

metro interface overgeslagen Niet vergeten op toepassen te klikken

UAC uitschakelen in Windows 8.1

Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht daarna kiezen voor gebruikersaccounts (bovenste optie) onderstaand scherm verschijnt



Klik op Instellingen voor gebruikersaccounts wijzigen onderstaand scherm verschijnt

•	Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer – 🗖 🗙
	Selecteer wanneer u meldingen over wijzigingen op uw computer wilt ontvangen Met Gebruikersaccountbeheer kunt u helpen voorkomen dat mogelijk schadelijke programma's wijzigingen aan uw computer aanbrengen. Meer informatie over de instellingen voor Gebruikersaccountbeheel Altijd een melding weergeven
	Geen melding weergeven wanneer: Apps proberen software te installeren of wijzigingen op de computer aan te brengen Ik wijzigingen in Windows-instellingen aanbreng Niet aanbevolen.
	Region OK Annuleren

Schuif de schuif naar beneden en klik op OK



Poort instellingen Serial

De instelling van de Com poort kan als volgt bekeken en gewijzigd worden. Dit doet U met Apparaat beheer (in alle Windows versies)

Apparaat beheer hoe kom ik daar?

Start Windows 8.1 pc of laptop op het startscherm verschijnt * Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie pagina 44



Type 'CONFIG' en druk op de Entertoets onderstaand scherm verschijnt



Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Apparaat beheer hoe kom ik daar?

Klik op Systeem en Beveiliging onderstaand scherm verschijnt



Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt



Ap	paraat	beheer	hoe	kom ik	daar?

Klik op Apparaat beheer

4	Apparaatbeheer	-	×
Bestand Actie Beeld	Help		
♦ ♦ ■ ■ ₽ ■	i 12		
Windows8-pc Ardirukwachtrijer Addio-invoer en Beeldschermada Beeldschermada Beeldschermen Beeldschermen Besturing voor gu Computer Diskettestationco Disk	-uitvoer ters eluid, video en spelletjes ntrollers ten tions -apparaten (HID) controllers e aanwijsapparaten s LPT) iepoort (COM1) bort (LPT1) o-Serial Comm Port (COM3) gen n		
Universal Serial B	us-controllers		

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

vgemeen	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details	Gebeurtenissen
-	Prolific USB-to-Ser	ial Comm Port (CON	13)	
	Apparaattype:	Poorten (COM & L	.PT)	
	Leverancier:	Prolific		
	Locatie:	Port_#0002.Hub_	#0002	
				~
				¥.

Start Windows 8.1 pc of laptop op het startscherm verschijnt * Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie pagina 44



Type 'CONFIG' en druk op de Entertoets onderstaand scherm verschijnt



De StarTech USB-to-Serial kabel moet in de pc of laptop geplaatst zijn

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Klik op Systeem en Beveiliging onderstaand scherm verschijnt



Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt



Klik op Apparaat beheer

4	Apparaatbeheer -	
Bestand	Actie Beeld Help	
<		
	Addrukwachtrijen Addio-invoer en -uitvoer Beeldschermadapters Beeldschermen Besturing voor geluid, video en spelletjes Computer Diskettestationcontrollers Dragbare apparaten Dvd-/cd-rom-stations Human Interface-apparaten (HID) IDE ATA/ATAPI-controllers Muizen en andere aanwijsapparaten Netwerkadapters Opslagcontrollers Opslagcontrollers Poorten (COM & LPT) Communicatiepoort (LOT1) COmmunicatiepoort (LOT1) Communicatiepoort (LOT1) Communicatiepoort (LOT1) Communicatiepoort (LOT1) Softwareoplossingen Systemapparaten Toetsenborden Universal Serial Bus-controllers	

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

Polific USB-to-Serial Comm Port (COM3) Apparaattype: Poorten (COM & LPT) Leverancier: Prolific Locatie: Port_#0001.Hub_#0005 Apparaatstatus Dit apparaat werkt correct.	gemeen	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details Gebeurten	issen
Apparaattype: Poorten (COM & LPT) Leverancier: Prolific Locatie: Port_#0001.Hub_#0005 Apparaatstatus Dit apparaat werkt correct.	1	rolific USB-to-Se	rial Comm Port (COM	3)	
Leverancier: Prolific Locatie: Port_#0001.Hub_#0005 Apparaatstatus Dit apparaat werkt correct.		Apparaattype:	Poorten (COM & L	PT)	
Locatie: Port_#0001.Hub_#0005 Apparaatstatus Dit apparaat werkt correct.		Leverancier:	Prolific		
Apparaatstatus Dit apparaat werkt correct.	-	Locatie:	Port_#0001.Hub_	#0005	
×					

Klik op Poortinstellingen (Tabblad)

De juiste Compoort instellen

Onderstaand scherm verschijnt

per seconde: 96	600	~
Databits: 8	2	~
Pariteit: G	een	~
Stopbits: 1		~
ortbesturing: G	een	~
nceerd Si	tandaardins	tellingen herstellen
	er seconde: 94 Databits: 8 Pariteit: G Stopbits: 1 ortbesturing: G	er seconde: 9600 Databits: 8 Pariteit: Geen Stopbits: 1 ortbesturing: Geen

Klik op Geavanceerd onderstaand scherm verschijnt

		Gea	vanceerde	instellingen	voor C	DM3		×
✓ FIFO-buffe Selecteer Selecteer	ers gebruiken lagere instelli	n (vereist een ingen als u v	met 16550 co erbindingsprob	mpatibele UART) lemen wilt verhelp	ben.			OK Annuleren
Ontvangstbuffer:	Laag (1)		,	, .	—	Hoog (14)	(14)	Standaardinstellingen
Verzendbuffer:	Laag (1)		Q.	Ċ	—Ų	Hoog (16)	(16)	
COM-poortnummer	COM3	~	+					

Als U de Juiste Compoort geselecteerd heeft klik dan op OK

Extra informatie over het kiezen van de juiste Compoort Als bij de pc of laptop het laagste COMpoortnummer 5 is dat vrij is, dan kiezen voor COMpoortnummer 5 altijd kiezen voor het laagste COMpoortnummer dat vrij is

© 2021 -Compuclub – www.compuclub.nl– Dit PDF Bestand is de Handleiding Autokon
voor Windows met de StarTech USB-TO-Serial Cable – Op onze website staan de meest
recente handleidingen

De juiste Compoort instellen

Help: Ik zie geen COMpoortnummer 5 Hoe werkt de communicatie dan in Autokon voor Windows vanaf versie 21.XX en hoger Start Autokon en klik op instellingen CTRL + I en vul het COMpoortnummer dan in voor Uw elektronische systeem. Zie onderstaand voorbeeld 🚰 AutoKON 21.01 × Bestand Basisgegevens Electronische klok Instellingen Extra Help Ctrl+I Instellingen 2 5 Ø Q. UDP 0 Printer Ctrl+P Instellingen Basisgegevens Vlucht Uit UDP maken Vliegprog. laden Help vens 🙈 Instellingen × Cor Coor Electr. systemen Standaard Poort -🔽 Benzing M1/M3- Atis Top C COM 1 C COM 2 ☑ Bricon F Bricon over USB C COM 4 🔽 TauRIS - Mega ✓ Tipes C COM С СОМ В ₩ <u>U</u>nikon 9 C COM 7 Test Compoort Tipes ▼ CommunicatieTest Toegang Gebruikersnaam: Compuclub Wachtwoord: Wachtwoord Altijd om wachtwoord vragen bij opstarten Г Annuleren 0.K

Autokon Voor Windows Controle of de communicatie goed is ingesteld

Start Autokon voor Windows op klik op instellingen (CTRL + I) selecteer de (net ingestelde) Compoort. Selecteer achter TEST Compoort Uw Systeem en klik op Communicatie test.

🚰 AutoKON 21.01		- 0	×
Bestand Basisgegevens Electronis	che klok Instellingen Extra	Help	
a	😺 👂	🕰 Instellingen 🛛 🕹	
Basisgegevens Instellingen	Vlucht Uitlezen Toon gegever	Apparaatbeheer	
Losdatum Tijd	Losplaats Baccum	Standaard Poort Electr. systemen	
10.04.2021 00:00 17.04.2021 00:00	Telgte Soest	COM 2 Bricon COM 3 Bricon over USB	
24.04.2021 00:00 01.05.2021 00:00	Eckenhagen Blankenheim	C COM 4 C COM 5	
08.05.2021 00:00 15.05.2021 00:00 22.05.2021 00:00	Chimay Arlon	С СОМ 6 С СОМ 7	
Ver.nm Lh.num Liefh	ebber	Test Compoort Tipes CommunicatieTest	
		Toegang	
		Wachtwoord:	
		Wachtwoord controle	
		Altijd om wachtwoord vragen bij opstarten	
		Annuleren 0.K	
I			
Vluchtcode: V13 Vlu	uchtnr: 1	Geregistreerd op vereniging	//

Als de communicatie goed is volgt het volgende scherm (alle besturingssystemen)

Compuclub printprogramma		<u></u>	\times
Afdrukken 🔽 Vet afdrukken			
Communicatie versla	g tussen AutoKON en UniKON		^
Datum: 07-03-2021	Tijd:	11:16:42	
NPO LIDNUMMER: 0101-0001 Latitude :	LIEFHEBBER : UW Naam Longitude :		
Gefe	liciteerd!		
De Communicatie i	s geslaagd met UniKON		
Aut	oKON 21.01		
			~
<			>

Problemen oplossen als de communicatie niet is gelukt

Controleer of de USB to Serial Cable goed is aangesloten op Uw systeem Controleer of U de juiste Compoort ingesteld heeft, zo niet verander dit dan Vanaf Seizoen 2018 wordt Autokon voor Windows Automatisch geüpdatet

🚰 AutoKON 21.01				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 <u>212</u>		×
Bestand Basisgegevens	Electronisc	che klok Instel	lingen Extra	Help			
Basisgegevens Instell	ingen V	/lucht Uitlezen	Son gegeven	Helpfiles electronische systemen. Website Compuclub	>	Help	
Losdatum	Tijd	Losplaats		Controleren op Updates Autokon via Internet	-		
10 04 2021	00:00	Baccum		Registratie			
17.04.2021	00:00	Soest		Info over AutoKON			

lgemeen	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details	Gebe	eurtenissen		driver update
	Prolific USBto-Seri	al Comm Port (CON	2)				Het kan zijn dat na enige tijd de
Leveranci	er:	Prolific					USB-to-Serial kabel niet meer
Datum:		27-11-2020					werkt. Dit ligt aan de
Stuurprogr	rammaversie:	3.8.38.2					automatische driver (
Digitaal or	ndertekend door:	Microsoft Window Publisher	s Hardw	are Cor	npatibility		stuurprogramma) updaten wat
Details var	n <mark>stuurprogra</mark> mma	Bekijk gegevens stuurprogrammab	over de estande	geïnsta n.	alleerde		Windows 8.1 doen
Stuurprog	ramma bijwerken	Werk het stuurpr apparaat.	ogramma	a bij voo	or dit		
Vorig st	uurprogramma	Het eerder geïns gebruiken als het van het stuurprog	talleerde apparaa gramma r	stuurp at na he niet me	rogramma et bijwerken er werkt.		
Appara	at uitschakelen	Het apparaat uits	chakele	n.			
Appara	Apparaat verwijderen (geavanceerd).						
			0	<	Annuleren	1	

Belangrijk: je moet altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken. Doe je dit niet dan vraagt weer om de installatie of wijzigt de Compoort nummer waardoor er geen communicatie meer mogelijk is als je dit niet aanpast in Autokon voor Windows vanaf versie 21.01 en hoger. Daarom is het handig altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken waar je de kabel insteekt.

Als U de driver toch nodig heeft klik dan

hier om de driver (stuurprogramma) te downloaden

Standaard zal deze worden opgeslagen in de map Downloads in de Windows Verkenner

Windows Toetsen



Om Windows Verkenner te openen

Waar is de StarTech USB to Serial verkrijgbaar

Bij o.a. deze (web) winkel is de StarTech verkrijgbaar

Er is gebleken dat na de Windows 10 update de communicatie meer via benzig inkoftantenne

Oplossing na de update van Windows 10 is het stuurprogramma (driver) van bijv. StarTech USB to Serial Cable verdwenen

Om het stuurprogramma (driver) weer terug te krijgen ga je als volgt te werk

1. Open het startmenu door met de linkermuisknop op de Windows toets te klikken



2 Klik op apparaat beheer

3 zoek in de lijst bijv. Andere apparaten Waar een geel driehoekje bijstaat

Apparaatbeheer -	×
Bestand Actie Beeld Help	
 DESKTOP-VHU8TH9 Afdrukwachtrijen Shorter apparaten USB-Serial Controller D Audio-invoer en -uitvoer Beeldschermadapters Besturing voor geluid, video en spelletjes Computer Biskettestationcontrollers Draagbare apparaten Dvd-/cd-rom-stations Dradpbare apparaten (HID) Diskettestationcontrollers Dod-/cd-rom-stations Muman Interface-apparaten (HID) DE ATA/ATAPI-controllers Monitors Muizen en andere aanwijsapparaten Muizen en andere aanwijsapparaten Netwerkadapters Opslagcontrollers Poorten (COM & LPT) Printers Schijfstations Softwareoplossingen Systeemapparaten 	^
 Universal Serial Bus-controllers 	
J S T WSD-afdrukorovider	

4 dubbelklik hierop klik op automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken

Sturmen and binarden Dest(CoM2)	×
Stuurprogramma's bijwerken - Proinc USB-to-Senai Comm Port (COMS)	
Hoe wilt u naar stuurprograma's zoeken?	
 Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken 	
De nieuwste stuurprogrammasoftware zoeken in alle beschikbare stuurprogramma's op uw computer en op internet, tenzij u deze functie in de installatie-instellingen van uw apparaat hebt uitgeschakeld.	
→ Op mijn computer zoeken naar stuurprogrammasoftware Handmatig stuurprogrammasoftware zoeken en installeren.	
	Appulaton
	Annuleren

5 Sluit het venster als het bijgewerkte stuurprogramma gevonden is 6 open Autokon en ga naar instellingen

🚰 AutoKON 21.	.01									5 <u>.585</u>		×
Bestand Basisg	jegevens	Electroni	sche klok Inst	ellingen	Extra	Help						
	50	2		Instellin	ngen	Ctrl+I	1	+				
Reviews	<u></u>	IC I	When hat life	Printer		Ctrl+P		UDP			N. N.	
Basisgegevens	Instelli	ngen	Vlucht Uit		~ ~		vens	UDP maken	Vliegprog. laden		нер	
Losdatum		Tijd	Losplaats				Ver.n	um Ver.ne	am			
03.04.2	2021	00:00	Baccum			^						
10.04.2	2021	00:00	Telgte									
17.04.2	2021	00:00	Soest									
24.04.2	2021	00:00	Eckenh	agen								
01.05.2	2021	00:00	Blanke	nheim								
08.05.2	2021	00:00	Chimay			1						
15.05.2	2021	00:00	Arlon									
22.05.2	2021	00:00	Sourdu	n		~						
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	liven: O	
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: <mark>O Ingeleza</mark>	en Du	liven: O	
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: <mark>O Ingelez</mark> e	en Du	liven: O	_
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: <mark>O Ing</mark> eleza	en Du	liven: O	
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	iiven: <mark>O</mark>	_
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	iiven: O	
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	hebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	liven: O	_
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	<u>∍n Du</u>	liven: <mark>O</mark>	
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	liven: O	
Ver.nm	<u>Lh.num</u>	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	liven: O	
Ver.nm	<u>Lh.num</u>	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	liven: O	
Ver.nm	<u>Lh.num</u>	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	iiven: O	
Ver.nm	<u>Lh.num</u>	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	iiven: O	
Ver.nm	Lh.num	n Liefl	nebber			Ing	elezen	Liefhebbers	: O Ingeleza	en Du	iiven: 0	

7 nu opent zich instellingen

C COM 2	ComPoort	Electr. system Image: Benzing f Image: Bricon	nen 41/M3-Atis Top
		■ Bricon ov ■ <u>I</u> auRIS -	er USB Mega
	\square	✓ <u>T</u> ipes ✓ <u>U</u> nikon	
Test Compoort	Tipes	-	CommunicatieTes
Toegang			
O 1 O	Commun	. I L.	
<u>G</u> ebruikersnaam:	Lompuc	lud	
<u>G</u> ebruikersnaam: <u>W</u> achtwoord:		340	_ 0
<u>G</u> ebruikersnaam: <u>W</u> achtwoord: Wachtwoord controle		ud	_ 2
Laebruikersnaam: Wachtwoord: Wachtwoord controle Altijd om wachtw	Comput	en bij opstarter	_ 2

9 als het goed is wordt het volgende scherm getoond

Compuclub printprogramma	1 <u>00</u> 0	×
Afdrukken 🗖 Vet afdrukken		
Communicatie verslag tussen AutoKON en UniKON		^
Datum: 07-03-2021 Tij	d: 11:16:42	
NPO LIDNUMMER: 0101-0001 LIEFHEBBER : UW Naam Latitude : Longitude :		
Gefeliciteerd!		
De Communicatie is geslaagd met UniKON		
AutoKON 21.01		
		~
<		>

Voorbereiding op een pc of laptop met internet Download <u>hier</u> de driver versie 1.2.2.0 (setup bestand voor Windows 10) Stanaard wordt deze Download opgeslagen in de map Downloads unizip de download naar een locatie van Uw keuze

Voorbereiding op de Vereniging pc-laptop Ga via apparaatbeheer naar Prolific USB-to-Serial Comm Port dubbelklik daarop Volg de stappen om de Driver te verwijderen daarna de gedownloade driver installeren



Let op tijdens de installatie de USB-to-Serial in de pc laten zitten na de installatie de USB-to-Serial uit de pc halen en daarna er weer in zetten (mocht de driver niet herkend worden)

Mocht dit niet helpen ga dan verder om bij Microsoft update catalog de Prolific USB-to-Serial versie 3.8.31.0 te downloaden en te installeren

Er is gebleken dat na de Windows 10 update de communicatie meer via benzig inkoftantenne

Oplossing na de update van Windows 10 is het stuurprogramma (driver) van bijv. StarTech USB to Serial Cable verdwenen

Om het stuurprogramma (driver) weer terug te krijgen ga je als volgt te werk

2. Open het startmenu door met de linkermuisknop op de Windows toets te klikken



2 Klik op apparaat beheer

Windows 10 November 2019 update

3 zoek in de lijst bijv. Andere apparaten Waar een geel driehoekje bijstaat

Apparaatbeheer	<u>312</u>	×
Bestand Actie Beeld Help		
✓ ▲ DESKTOP-VHU8TH9		^
> 🔄 Atdrukwachtrijen		
Andere apparaten		
COSB-Serial Controller D		
Palation and the second		
> Las Beeloschermadapters		
> all besturing voor geluid, video en spelleges		
Computer Dicket the controller		
> • • Diskettestation controllers		
Drad portagoare apparaten		
> a bya-/ca-rom-stations		
> min human interacte-apparaten (HiD)		
Maniferra		
Muintos		
Minicen en andere aanwijsapparaten		
Bestageontrollers		
> Processor		
Software oplosing en		
Successingen		
Initian Series Provident		
WSD-sider/benzider		~

Stap 4 dubbelklik hierop

klik op automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken



De juiste driver voor Windows 10 November 2019 1909 kunt U downloaden bij Microsoft via Microsoft Update-Catalogus klik op de link hieronder

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=prolific%203.8.38.2

Microsoft Upda	ste-catalogus × +				- 0
ightarrow C (https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=prolific%203.8.38.2		to t≞	Wordt niet ges	nchroniseerd
Smail 🎦 YouTube	💡 Maps 📋 Compustam-Cloud				
crosoft Upda	ite-catalogus		prolific 3.8.3	8.2	Zoe
g <u>estelde vragen</u> <u>help</u>					
Zoekregultaten voor "	Ook voor Windows 10			-	
odates: 1 - 8 van 8 (pagin:	a t van 1) Versie 20H2				🛵 Vorige Volgende
Titel	Producten	Classificatie	Laatste update	Versie Gi tte	
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10, Vibranium and later, Servicing Drivers, Windows 10, Vibranium and later, Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10, version 1903 and later, Servicing Drivers, Windows 10, version 1903 and later, Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10, version 1809 and later, Servicing Drivers, Windows 10, version 1809 and later, Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 Anniversary Update and Later Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10, Vibranium and later, Servicing Drivers,Windows 10, Vibranium and later, Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10, version 1903 and later, Servicing Drivers,Windows 10, version 1903 and later, Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports - 3.8.38.2	Windows 10, version 1809 and later, Servicing Drivers, Windows 10, version 1809 and later, Upgrade & Servicing Drivers	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden
Prolific - Ports -	Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers, Windows 10 Anniversary Update and Later	Drivers (Other Hardware)	26-11-2020	3.8.38.2 168 KB	Downloaden

© 2021 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. | privacy | gebruiksvoorwaarden | help

Klik op de bovenste Download

🗅 Microsoft Update-catalogus - Persoonlijk - Microsoft Edge	<u></u>		×
https://www.catalog.update.microsoft.com/DownloadDialog.aspx			дð
Downloaden			
Updates downloaden			
Prolific - Ports - 3.8.38.2			
997697b5-996c-4435-97c4-05165a090dc2_3ee3779a835a2c62d95bf5bb48523a8e9ae0130	d.cab		_
•			
Hierop klikken			
		Sluiten	

Windows 1	0 Oktober	2020 update

🕥 Microsoft Update-catal	ogus - Goo	gle Chrome			_		×
a catalog.update.mic	rosoft.co	m/DownloadDialog	g.aspx				
Downloaden							
Updates downloaden							
Prolific - Ports - 7-30	-2019 12-	00-00 AM - 3.8.31.0					
8e9440f0-a252-49ae-a	e65-e8fa3	6f55d47_c908f2dc24f5	a7dcda9f567330e81	3a58087ad	b2.cab		
						Sluiten	
Be9440f0-a252-4	9cab `	*			Alles wee	rgeven	×
		Openen					
		Altijd bestanden va	an dit type openen				
		Wee geven in map		Ì	1		
		Annuleren		i		-	

De Download wordt standaard in de map Downloads gezet

🕹 🕑 📙 🗢 Downl	loads								-	٥	Х
Bestand Start De	elen	Beeld									× ()
$\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \uparrow$) Deze p	oc → Downloads				×	Ō	loads			
📌 Snelle toegang	^	Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte						
🔜 Bureaublad	*	Vandaag (2)									
🕹 Downloads	*	997697b5-996c-4435-97c4-05165a090dc2	07-03-2021 11:44	Cabinet-bestand	169 kB						
Documenten	*	USB2021	07-03-2021 11:45	Bestandsmap							
📰 Afbeeldingen	7										

Herhaal de stappen 1 tot 4

🗲 📱 Stuurprogramma's bijwerken - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)	;
Hoe wilt u naar stuurprograma's zoeken?	
 → Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken De nieuwste stuurprogrammasoftware zoeken in alle beschikbare stuurprogramma's op uw computer en op internet, tenzij u deze functie in de installatie-instellingen van uw apparaat hebt uitgeschakeld. → Op mijn computer zoeken naar stuurprogrammasoftware Handmatig stuurprogrammasoftware zoeken en installeren. 	
Handmatig Installeren	
Nadat U de Driver gedownload heeft	
	Annuleren

		×
~	Stuurprogramma's bijwerken - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)	
	Bladeren naar stuurprogramma's op uw computer	
	Op deze locatie naar stuurprogramma's zoeken:	
	C:\Users\marti\Downloads V Bladeren	
	✓ Inclusief onderliggende mappen	
	Ga naar de juiste locatie	
	→ Ik wil kiezen uit een lijst met stuurprogramma's op mijn computer In deze lijst worden stuurprogramma's weergegeven die compatibel zijn met het apparaat, en alle stuurprogramma's in dezelfde categorie als het apparaat.	
	Volgende Annuleren	

Klik op Volgende nu wordt de Driver geïnstalleerd

als er een foutmelding komt tijdens de installatie komt USB uit de pc halen en opnieuw opstarten en USB weer aansluiten



5 Sluit het venster als het bijgewerkte stuurprogramma gevonden is 6 open Autokon en ga naar instellingen

🚰 AutoKON 21.01								<u>1210</u>		×
Bestand Basisgegeven	s Electronisch	he klok Instellingen	Extra	Help						
** (100	Instell	ingen	Ctrl+I		÷				
.		Printe	ŕ	Ctrl+P	LIDI	JDP			~	
Basisgegevens Inste	llingen Vi	ucht Uit		فر ر	ens UDH	maken	Vliegprog. laden		Help	
Losdatum	Tijd	Losplaats			ver.num	Ver.na	am			
03.04.2021	00:00	Baccum		^						
10.04.2021	00:00	Telgte								
17.04.2021	00:00	Soest								
24.04.2021	00:00	Eckenhagen								
01.05.2021	00:00	Blankenheir	n							
08.05.2021	00:00	Chimay								
15.05.2021	00:00	Arlon								
22.05.2021	00:00	Sourdun		~						
Ver.nm Lh.nu	ım Liefhe	bber		Ingel	ezen Lieff	nebbers:	0 Ingeleze	n Dui	ven: O	
1										

7 nu opent zich instellingen

Standaard Poort	- ComPoort	Electr. system	nen
C COM 1		Renzing I	M1/M3-Atis Top
C COM 2	<u> </u>	Bricon	
• СОМ 3		E Bricon ov	/er USB
C 00	<u> </u>	▼ TauRIS -	Mega
C 00		✓ Tipes	
C COM 6		✓ Unikon	
C COL			
Test Composit	Tipes		CommunicatioTeel
rest compoort	Lubes	Ľ	Communication est
Toegang <u>G</u> ebruikersnaar	Comput	lub	-\
Wachtwoord:			_ 0
Wachtwoord controle			_ 4
Altijd om wacht	woord vrag	en bij opstarter	
Annuleren		1	0.K
Annaloron			

9 als het goed is wordt het volgende scherm getoond

G Compuclub printprogramma		1 <u>111</u> 1	×
Afdrukken 🗌 🗆 Vet afdruk	ken		
Communicatie ver	slag tussen AutoKON en UniKON		^
Datum: 07-03-2021	Tijd:	11:16:42	
NFO LIDNUMMER: 0101-0001 Latitude :	LIEFHEBBER : UW Naam Longitude :		
G De Communicati	Gefeliciteerd! .e is geslaagd met UniKON		
		0.17010.0010101	
	AutoKON 21.01		
			~
<			>

UAC uitschakelen in Windows 10

Start de Windows 10 pc of laptop en het bureaublad verschijnt



Type **'CONFIGUTATIESCHERM '** en druk op de Entertoets. Onderstaand scherm verschijnt



Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in



Belangrijke Mededeling voor Windows 10 Home versies

Microsoft Verplicht updates in deze Windows versie deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Schakel Automatische driver update uit in Windows 10 Home versie om problemen met de USB-to-Serial kabel te voorkomen

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

UAC uitschakelen in Windows 10

Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht daarna kiezen voor gebruikersaccounts (bovenste optie) onderstaand scherm verschijnt



Klik op Instellingen voor gebruikersaccounts wijzigen onderstaand scherm verschijnt

💎 Instellingen voor Gebrui	kersaccountbeheer			\times
Selecteer Met Gebruike aan uw comp <u>Meer informa</u> Altijd een	wanneer u meldingen over wijzigingen op uw computer wilt ersaccountbeheer kunt u helpen voorkomen dat mogelijk schadelijke programm outer aanbrengen. atie over de instellingen voor Gebruikersaccountbeheer melding weergeven	ontvangen na's wijzigingen		
	- Geen melding weergeven wanneer:			
	 Apps proberen software te installeren of wijzigingen op de computer aan te brengen Ik wijzigingen in Windows-instellingen aanbreng 			
	- 1 Niet aanbevolen.			
Nooit eer	n melding weergeven			
	Фок	Annuleren]	

Schuif de schuif naar beneden en klik op OK



Poort instellingen Serial

De instelling van de Com poort kan als volgt bekeken en gewijzigd worden. Dit doet U met Apparaat beheer (in alle Windows versies)

Apparaat beheer hoe kom ik daar?

Start de Windows 10 pc of laptop op het startscherm verschijnt * Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie pagina 29



Type **'CONFIGURATIESCHERM'** en druk op de Entertoets onderstaand scherm verschijnt



Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in



Belangrijke Mededeling voor Windows 10 Home versies

Microsoft Verplicht updates in deze Windows versie deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Schakel Automatische driver update uit in Windows 10 Home versie om problemen met de USB-to-Serial kabel te voorkomen

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Apparaat beheer hoe kom ik daar?

Klik op Systeem en Beveiliging onderstaand scherm verschijnt..



Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt



Apparaat beheer hoe kom ik daar ?

Klik op Apparaat beheer

🚔 Apparaatbeheer	-	×
Bestand Actie Beeld Help		
🔺 🚔 WIN-BUOAHKKRC0D		^
> 🖶 Afdrukwachtrijen		
Andere apparaten		
📠 PCI-seriële poort		
Audio-invoer en -uitvoer		
Beeldschermadapters		
Besturing voor geluid, video en spelletjes		
b Deveiligingsapparaten		
Description of the second s		
Diskettestationcontrollers		
▷ Ø Dvd-/cd-rom-stations		
▷ 🕁 IDE ATA/ATAPI-controllers		
🕨 💺 Monitoren 🥒		
Muizen en andere aanwijsapparaten		
Networkadapters		
P P Network Infrastructure Devices		
> Se Opslagcontrollers		
▲ 🚏 Poorten (COM & LPT)		
🐨 Communicatiepoort (COM1)		
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)		
Processors		
Schijfstations		
Softwareoplossingen		
J Isysteemapparaten		
> Contraction Toetsenborden		-
N 🖶 Universal Serial Rus-controllers		~

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

Algemeen	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details	Gebeurtenissen	
1	Prolific USBto-Ser	ial Comm Port (COM	13)		
	Apparaattype:	Poorten (COM & L	.PT)		
	Leverancier:	Prolific			
	Locatie:	Port_#0001.Hub_	#0007		
Appara	atetatue				
				12	
Dit ap	paraat werkt correc	t.		~	
Dit ap	paraat werkt correc	t.		~ ~	
Dit ap	paraat werkt correc	t.		~ ~	

Start de Windows 10 pc of laptop op het startscherm verschijnt * Wilt U op dezelfde wijze werken met Internet Explorer als in Windows 7 kijk dan bij de extra informatie pagina



Type **'CONFIGURATIESCHERM'** en druk op de Entertoets onderstaand scherm verschijnt

Zoeken in Windows 10 is veranderd Nu kunt U niet alleen zoeken op mappen of bestanden maar ook direct op internet (voorlopig is Bing niet te wijzigen) Als U de optie Web niet ziet klik dan op tandwieltje nr. 2 en schakel online zoeken in





De StarTech -to-Serial kabel moet in de pc of laptop geplaatst zijn

Zorg ervoor dat U bent ingelogd of dat U administrator rechten heeft

Klik op Systeem en Beveiliging onderstaand scherm verschijnt



Klik op Systeem onderstaand scherm verschijnt

- 🔿 👻 🛧 👱 « Systeem	en beveiliging > Systeem	~	Ö	<u></u> Р I	n Configurat	iescherm zoeker	
Configuratiescherm	Informatie over de com	puter weergever	1				
Apparaatbeheer	Windows-versie						
Instellingen voor externe	Windows 10 Pro			-			_
verbindingen Systeembeveiliging	© 2019 Microsoft Corporat Alle rechten voorbehouder	tion.		Ni	ndc	ows1	C
Geavanceerde							
systeeminstellingen	Systeem						
	Processor:	Intel(R) Core(TM)2 D	uo CPL	J E8400	@ 3.00GHz	3.00 GHz	
	Geïnstalleerd geheugen (RAM):	3,00 GB					
	(is any						
	Type systeem:	64-bits besturingssy	steem, >	x64-proce	essor		
	Type systeem: Pen en aanraken:	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo	steem, > er is nie	x64-proce et beschik	essor baar voor dit	beeldscherm	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo ım, domein en werkgr	steem, > er is nie oep	x64-proce t beschik	essor baar voor dit	beeldscherm	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa Computernaam:	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo Im, domein en werkgr DESKTOP-ADBNUOJ	steem,) er is nie oep	x64-proce t beschik	essor baar voor dit	beeldscherm	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa Computernaam: Volledige computernaam:	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo Im, domein en werkgr DESKTOP-ADBNUOJ DESKTOP-ADBNUOJ	steem,) er is nie oep	x64-proce et beschik	essor baar voor dit	sbeeldscherm Instellingen wijzigen	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa Computernaam: Volledige computernaam: Beschrijving van de computer.	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo Im, domein en werkgr DESKTOP-ADBNUOJ DESKTOP-ADBNUOJ	steem, > er is nie oep	x64-proce	essor baar voor dit	sbeeldscherm Instellingen wijzigen	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa Computernaam: Volledige computernaam: Beschrijving van de computer. Werkgroep:	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo Im, domein en werkgr DESKTOP-ADBNUOJ DESKTOP-ADBNUOJ WORKGROUP	steem, > er is nie oep	x64-proci	essor baar voor dit	beeldscherm Instellingen wijzigen	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa Computernaam: Volledige computernaam: Beschrijving van de computer: Werkgroep: Windows-activering	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo Im, domein en werkgr DESKTOP-ADBNUOJ DESKTOP-ADBNUOJ WORKGROUP	steem, > er is nie oep	x64-proct	essor baar voor dit	beeldscherm	
	Type systeem: Pen en aanraken: Instellingen voor computernaa Computernaam: Volledige computernaam: Beschrijving van de computer. Werkgroep: Windows-activering Windows is geactiveerd	64-bits besturingssy Pen- of aanraakinvo um, domein en werkgr DESKTOP-ADBNUOJ DESKTOP-ADBNUOJ WORKGROUP ees de licentievoorwaa	steem, » er is nie oep	x64-proce et beschik	essor baar voor dit soft-software	e beeldscherm	

Klik op Apparaat beheer

🚔 Apparaatbeheer	-	×
Bestand Actie Beeld Help		
 ✓ WIN-BUOAHKKRC0D ▷ Afdrukwachtrijen ✓ Moder apparaten □ PCI-seriële poort ▷ Audio-invoer en -uitvoer 		^
■ Beeldschermadapters ■ Besturing voor geluid, video en spelletjes ■ Beveiligingsapparaten ■ Diskettestationcontrollers ■ Diskettestationcontrollers ■ Diskettestations □ IDE ATA/ATAPI-controllers ■ Monitoren ■ Muizen en andere aanwijsapparaten ■ Netwerkadapters ■ Network Infrastructure Devices ■ Positent (COM & LPT)		
Image: Solution of the second sec		~

Klik op poorten (COM&LPT) dubbelklik op Prolific USB-to-Serial Compoort (COM3) onderstaand scherm verschijnt

Eigenschap	open van Prolific l	JSB-to-Serial Cor	mm Port	(COM3)	×
Algemeen	Poortinstellingen	Stuurprogramma	Details	Gebeurte	enissen
-	Prolific USB-to-Seria	al Comm Port (CON	13)		
	Apparaattype:	Poorten (COM & L	PT)		
	Leverancier:	Prolific			
	Locatie:	Port_#0001.Hub_	#0007		
	at at a turo				
Dit app	araat werkt correct				~
-					~
			OK		Annuleren

Klik op Poortinstellingen (Tabblad)

De juiste Compoort instellen

Onderstaand scherm verschijnt

Vgemeen	Poortinstellingen	Stuurprogram	ma	Details	Gebeurtenissen
	Bits	per seconde:	960	D	~
		Databits:	8		~
		Pariteit:	Gee	n	~
		Stopbits:	1		~
	Datatransp	portbesturing:	Gee	n	~
	Geava	anceerd	Star	ndaardins	tellingen hersteller

Klik op Geavanceerd onderstaand scherm verschijnt

Geavanceerde in	stellingen v	oor COM3						×
✓ FIFO-buffe	ers gebruiker	n (vereist een	met 16550 co	mpatibele UART)				ОК
Selecteer	lagere instell	ingen als u v Ilingen als u l	erbindingsprob	lemen wilt verhelpen e wilt	i.			Annuleren
Ontvangethuffer:	l aag (1)	iningen als a t	Jetere prestatie	S WIL.		Hoos (14)	(14)	Standaardinstellingen
Unitvarigstburrer.	Lady (1)	53	23	U_{i}^{i}	Y	H00g (14)	(14)	
Verzendbuffer:	Laag (1)	1	3	20	Q	Hoog (16)	(16)	
COM-poortnummer	COM3	*	-					

Als U de Juiste Compoort geselecteerd heeft klik dan op OK

Extra informatie over het kiezen van de juiste Compoort Als bij de pc of laptop het laagste COMpoortnummer 5 is dat vrij is, dan kiezen voor COMpoortnummer 5 altijd kiezen voor het laagste COMpoortnummer dat vrij is

De juiste Compoort instellen

Help: Ik zie geen COMpoortnummer 5 Hoe werkt de communicatie dan in Autokon voor Windows vanaf versie 21.XX en hoger. Start Autokon en klik op instellingen CTRL + I en vul het COMpoortnummer dan in voor Uw elektronische systeem. Zie onderstaand voorbeeld

catalia basisgi	egevens Electro	nische klok	nstellingen Extr	a Help					
asisgegevens	🧟 Instellingen	Vlucht Uit	Printer	Ctrl+I Ctrl+P	vens	UDP maken	Vliegprog. laden	Help	
linstellingen			×						
- Standaard Poort- C COM 1 C COM 2 C COM 3 C COM 4 C COM 5 C COM 6 C COM 7	Corfoort Electr.sy. Ø Benzi Ø Bricor Ø Bricor Ø IauR Ø IauR Ø Ipes Ø Uniko	stemen ng M1/M3-Atis Top n over USB IS - Mega in							
Test Compoort	Tipes	CommunicatieT	est						
Wachtwoord controle	twoord vragen bij opsta	rten 🗖							

Autokon Voor Windows Controle of de communicatie goed is ingesteld

Start Autokon voor Windows op klik op instellingen (CTRL + I) selecteer de (net ingestelde) Compoort. Selecteer achter TEST Compoort Uw Systeem en klik op Communicatie test.

🚰 AutoKON 21.01			- 🗆 X
Bestand Basisgegevens	Electronische klok	Instellingen Extra	a Help
Basisgegevens Instelli	ingen Vlucht U	tlezen Toon gegever	Apparaatbeheer
Losdatum	Tijd Losp	aats	Standaard Poort Percent Electr. systemen
03.04.2021 10.04.2021 17.04.2021 24.04.2021 01.05.2021 08.05.2021 15.05.2021 22.05.2021 Ver.nm Lh.nun	00:00 Bac 00:00 Tel 00:00 Soe 00:00 Eck 00:00 Bla 00:00 Chi 00:00 Arl 00:00 Sou n Liefhebber	cum gte st enhagen nkenheim nay on rdun	COM 1 Image: Sector of the
Vluchtcod	e: V13 Vluchtnr: 1		Geregistreerd op vereniging

Als de communicatie goed is volgt het volgende scherm (alle besturingssystemen)

Compuclub printprogramma		1 <u></u>	· 🗆	\times
Afdrukken 🔽 Vet afdrukke	n			
Communicatie vers:	lag tussen AutoKON en UniKON			~
Datum: 07-03-2021		Tijd: 11:16:42		
NPO LIDNUMMER: 0101-0001 Latitude :	LIEFHEBBER : UW Naam Longitude :			
Ge: De Communicatie	feliciteerd! is geslaagd met UniKON			
A	110KON 21.01			
				~
<				>

Problemen oplossen als de communicatie niet is gelukt

Controleer of de USB to Serial Cable goed is aangesloten op Uw systeem Controleer of U de juiste Compoort ingesteld heeft, zo niet verander dit dan Vanaf Seizoen 2018 wordt Autokon voor Windows automatisch geüpdatet

🚰 AutoKON 21.01					3 <u>010</u>		×
Bestand Basisgegeven	s Electronis	che klok Inste	llingen Extra	Help			
Basisgegevens Inste	llingen	Vlucht Uitlezen	p Toon gegeven	Helpfiles electronische systemen. Website Compuclub	>	Help	
Losdatum	Tijd	Losplaats		Controleren op Updates Autokon via Internet	,		
03.04.2021	00:00	Baccum		Registratie			
17.04.2021	00:00	Soest		Info over AutoKON			

gemeen Poortinstelling	gen Stuurprogramma Details	Gebeurtenissen	Het kan zijn dat na enige tijd de
Prolific USB-to	Serial Comm Port (COM2)		USB-to-Serial kabel niet meer
Leverancier:	Prolific		werkt. Dit ligt aan de
Datum:	27-11-2020		automatische driver (
Stuurprogrammaversie:	3.8.38.2		stuurprogramma) undaten wat
Digitaal ondertekend do	or: Microsoft Windows Hardwar Publisher	e Compatibility	Windows10 doen
Details van stuurprogram	Bekijk gegevens over de ge stuurprogrammabestanden.	eïnstalleerde	
Stuurprogramma bijwerk	en Werk het stuurprogramma b apparaat.	vij voor dit	
Vorig stuurprogramma	Het eerder geïnstalleerde s gebruiken als het apparaat van het stuurprogramma nie	tuurprogramma na het bijwerken et meer werkt.	
Apparaat uitschakeler	Het apparaat uitschakelen.		
Apparaat verwijderen	Het apparaat van het syste (geavanceerd).	em verwijderen	

Belangrijk: je moet altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken. Doe je dit niet dan vraagt weer om de installatie of wijzigt de Compoort nummer waardoor er geen communicatie meer mogelijk is als je dit niet aanpast in Autokon voor Windows vanaf versie 21.01 en hoger. Daarom is het handig altijd dezelfde USB Compoort te gebruiken waar je de kabel insteekt.

Als U de driver toch nodig heeft klik dan

hier om de driver (stuurprogramma) te downloaden

Standaard zal deze worden opgeslagen in de map Downloads in de Windows Verkenner

Windows Toetsen



Om Windows Verkenner te openen

Waar is de StarTech USB to Serial verkrijgbaar

Bij o.a. deze (web) winkel is de StarTech verkrijgbaar

Handige links om Uw PC of laptop up to date te houden

De nieuwe Microsoft brouwser EDGE is te downloaden bij Microsoft klik <u>hier</u>. Klik op de knop (nummer 1) als U een ander Windows versie heeft en selecteer deze.



Het is tijd om meer te verwachten

Prestaties van wereldklasse met meer privacy, meer productiviteit en meer waarde tijdens het surfen.

Handige links om Uw pc of laptop up to date te houden Windows 8.1

In Windows 8.1 kunt U de Metro interface overslaan en direct het bureaublad opstarten



Kies op het tabblad navigatie en klik de eerste optie aan onder het kopje startscherm . Nu wordt Windows 8.1 metro interface overgeslagen **Niet vergeten op toepassen te klikken**

Handige links om Uw pc of laptop up to date te houden Windows 10

Hier vind U alle updates voor Windows 10 om apart te downloaden

Er wordt een pagina geopend met 'Geschiedenis van updates voor Windows 10 en Windows server 2016

Updates voor Windows 10 2009 (Bijvoorbeeld)

30 maart 2020(OS build 18363.753)

Eenmaal op deze link klikken

Bovenaan de pagina

12 februari 2019 (OS build 17763.316)

Verbeteringen en oplossingen

Deze versie is alleen bedoeld voor Microsoft Server 2016-doelgroepen. Deze is alleen beschikbaar op de website <u>Microsoft Update-catalogus.</u>

licrosoft Update-catalogus	KB4487044	1	Zoeke			
eeigesteide vragen neip						
S Zoekresultaten voor "KB4487044"						
Updates: 1 - 4 van 4 (pagina 1 van 1)						🗢 Vorige Volgende 🛱
Titel	Producten	Classificatie	Laatste update	Versie	Grootte	
2019-02 Cumulatieve update voor op Windows 10 Version 1809 for ARM64 gebaseerde systemen (KB4487044)	Windows 10	Beveiligingsupdate	8-2-2019	n.v.t.	155,8 MB	Downloaden
2019-02 Cumulatieve update voor op Windows 10 Version 1809 for x86 gebaseerde systemen (KB4487044)	Windows 10	Beveiligingsupdate	8-2-2019	n.v.t.	43,1 MB	Downloaden
2019-02 Cumulatieve update voor op Windows Server 2019 for x64 gebaseerde systemen (KB4487044)	Windows Server 2019	Beveiligingsupdate	8-2-2019	n.v.t.	139,3 MB	Downloaden
2019-02 Cumulatieve update voor op Windows 10 Version 1809 for x64 gebaseerde systemen (KB4487044)	Windows 10	Beveiligingsupdate	8-2-2019	n.v.t.	139,3 MB	Downloaden
2019 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. privacy gebruiksvoorwaarden help						
Maak hier U let op wat voor sys X86 is als U een 32 bits versi	l keuze steem U h ie van Wii	neeft ndows 1	0 heeft			

Hier staat de update klik op toevoegen en daarna op winkelmandje



Nu klikt U op download en via bladeren zoek U de map op waar U de download op wilt slaan daarna klikt U op doorgaan de update wordt daar opgeslagen

Naar de Microsoft Update-catalogus

© 2021 -Compuclub – www.compuclub.nl– Dit PDF Bestand is de Handleiding Autokon
voor Windows met de StarTech USB-TO-Serial Cable – Op onze website staan de meest
recente handleidingen

Copyright & Disclaimer

© Copyright

Dit is een uitgave van Compuclub, Maart 2021 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Compuclub

De Compuclub behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen zonder voorafgaand bericht Compuclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruikershandleiding.

Merken

Alle woord- en beeldmerken in onze handleidingen zijn eigendom van Compuclub, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Compuclub. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Pdf-bestanden

Pdf-bestanden mogen alleen voor persoonlijke gebruik worden gedownload en afgedrukt en niet worden verspreid zonder toestemming per e-mail van Compuclub

Linken naar deze website

Het is na onze toestemming per e-mail toegestaan naar uitsluitend de homepage van onze website te linken. Direct doorlinken naar een pagina wordt afgeraden omdat Compuclub zich het recht voorbehoudt om de structuur van de website naar eigen goeddunken te wijzigen.

Disclaimer

Compuclub besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar handleidingen om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn. Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de handleidingen worden gepubliceerd of waartoe via de handleidingen toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de handleidingen, wordt door Compuclub uitdrukkelijk afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de handleidingen.

Informatie van deze handleidingen mag niet zonder schriftelijk toestemming worden overgenomen

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de handleidingen stellen we op prijs. U kunt ze per mail via ons <u>contactformulier</u> aan ons kenbaar maken.